

电话远程遥控开关 双路遥控开关

产品名称	电话远程遥控开关 双路遥控开关
公司名称	深圳市高倚盛科技有限公司
价格	50.00/组
规格参数	加工定制:是 类型:双路遥控开关 品牌:高倚盛
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道办事处龙田社区大窝居民小组第三工业小区2号佳宝科技园A栋9层A区
联系电话	13925262483

产品详情

手机、电话远程遥控器

---使用说明

可用手机或座机电话机在全球范围内任何地方控制各种家用电子电器产品，操作简单使用方便，价格低廉

优点：

- *没有距离限制
- *不用随身携带遥控发射器
- *没有电磁波辐射干扰问题
- *不受干扰影响
- *不会误触发

主要用途：

*控制电饭煲、电蒸锅等厨房电器：适用于忙碌的上班一族，可在下班前开始作饭、煲汤、炖肉等回到家中便能吃上可口的饭菜，节省宝贵的休息时间

*控制空调：回家前提前打开空调，夏天一回到家中便可享受清凉和清新的空气，冬天一回到家中便可感受到家中的温暖

*灯光控制：回家前可提前打开家中的路灯，方便出行

*自动浇花控制：旅游出差也许会很多天，也许远在国外，用它可以随时帮你自动浇花

*宠物饲养：用它可以随时给宠物如小猫、小狗、小金鱼投喂饲料

*自动抽排水灌溉：适用于鱼塘换水、水产养殖

*备有监听接口，可用于防盗及家中老人小孩的监护

*备有无线编码输出接口，可与各种无线遥控器连接使用

及各种电子、电器、电动设备控制

输入电压:12v

静态工作电流:14ma

控制板尺寸:长88mm宽38mm高20mm

操作说明：

in1为电话线输入插口，可与家用电话机并联使用，接上12电源，电源指示灯亮，用手机拨本机电话号码，7次振铃无人接听，本遥控接收自动转入工作状态，然后输入四位密码（初始密码为：5678）若密码错误自动挂机，若密码正确，按“1”键第一路工作指示灯亮，继电器1吸合，out1端子1,2断开2,3两端接通，按“2”键第一路工作指示灯灭继电器1释放，out1端子两端1,2接通2,3断开；按“3”键第二路工作指示灯亮继电器2吸合，out2端子4,5断开5,6两端接通，按“4”键第二路工作指示灯灭继电器2释放，out2端子4,5接通5,6两端断开；按“*”键为密码修改，按“*”键后输入四位想要的密码数字再按“*”确认，挂机后下次必须输入新密码才能操作；“#”键为挂机键

"电话远程遥控开关"的颜色为黑色，工作电压是12VDC，工作温度为-40+85（ ），加工定制是是，负载总功率为1500W，类型是双路遥控开关，额定功率为1500W，型号是GYS-200，工作频率为50-60HZ，遥控距离是无限制，适用范围为广泛，品牌是高倚盛，额定频率为50-60，产品认证是内部