

HY8805变频电源|AC SOURCE

产品名称	HY8805变频电源 AC SOURCE
公司名称	深圳市福田区艾可信仪表仪器商行
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:单相变频电源 品牌:华源
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

详细信息

hy8805/hy8001数位可编程变频电源 可编程动态输出电压

高精度稳频稳压、按键式快速调节电压、频率 高精度显示：电压、电流、频率、有功功率

独有的电压频率组快捷输出方式：220v/50hz,110v/60hz，120v/60hz

独有的时间设定功能控制输出时间0~16小时可调（选配）

输出频率：45~70hz可调、400hz（选配） 输出电压：0~300v可调可模拟世界各国电压

保护装置：过电压、过电流、过载、过高温及短路保护告警装置

可配对rs-232接口与电脑连接构成智能化电源（选配）

另可选购：输出电压0-600v，特殊规格可定做；型号hy 8805 8001 输出容量 500va 1kva 电路方式

igbt/pwm脉冲宽度调制方式交流输入 单相220v/50hz，60hz 交流输出 相数 单相电压 低档 0v~150v高档

151v~300v 频率 基本 45~70hz可调，400hz（选配） 定点 50hz/220v，60hz/110v，60hz/120v 最大电流0-150v

4.2a 8.4a 151-300v 2.1a 4.2a 频率稳定率 0.1% 负载稳压率 ±1% 波形失真率 ±1.5%(阻性负载) 反应时间

最大值2ms 指示 频率、电压、电流、功率保护装置

过电压、过电流、过载、过高温 & 短路并自动跳脱保护告警装置冷却装置 强制风扇冷却环境 工作温度

0~45 相对湿度 0~90%（非凝结状态） 尺寸：高×宽×深（mm） 180×300×420

"HY8805变频电源|AC SOURCE"的是否提供加工定制为否，类型是单相变频电源，品牌为华源，型号是HY8805，输入电压为220（V），输出电压是0-300（V）