

CS-2/2-2型转速传感器

产品名称	CS-2/2-2型转速传感器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航振 型号:CS-2/2-2 产地:江苏苏州
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

CS-2/2-2型转速传感器

工作原理：CS-2/2-2型转速传感器是一种对磁感应强度、磁场强度和磁通量敏感，并能把这些信号转换成电信号的传感器。技术参数：CS-2/2-2型转速传感器技术参数1. 直流电阻：150 ~ 200 2. 测速齿轮：模数2~4（渐开线）3. 环境温度：-10~120 4. 抗振动：20g5. 安装尺寸：螺纹M16
×1

技术说明

I工作温度：-30~80 或-20~200（高温型）

I安装间隙：0.3~2mm

I输出波形：近似正弦波（50r/min时）

I输出幅值：50r/min 300mv

以上数据在被测齿轮60齿、材料A3钢、模2、间隙0.5mm下测得，仅供参考

I被测应体为导磁体，上有齿或凹槽。

建议：测速齿轮模数 2，材料为导磁低碳钢。

不适于零转速测量。

工作原理：CS-2/2-2型转速传感器是一种对磁感应强度、磁场强度和磁通量敏感，并能把这些信号转换成电信号的传感器。技术参数：

以上数据在被测齿轮60齿、材料A3钢、模2、间隙0.5mm下测得，仅供参考

被测应体为导磁体，上有齿或凹槽。

建议：测速齿轮模数 2，材料为导磁低碳钢。

不适于零转速测量。

工作原理：CS-2/2-2型转速传感器是一种对磁感应强度、磁场强度和磁通量敏感，并能把这些信号转换成电信号的传感器。