

正弦波逆变电源5KW 德明

产品名称	正弦波逆变电源5KW 德明
公司名称	济南德明电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德明 型号:5kw
公司地址	济南市天桥区二环北路18号鲁能康桥发展中心2幢1层106室
联系电话	0531-85662088

产品详情

纯正弦波逆变器产品特性

纯正弦波输出（波形畸变率小于2%）

输入和输出完全隔离

效率高达87-90%

电机起动能力强

温控风扇

电池保护功能

适用范围

电动工具：圆锯、钻孔机、研磨机、砂轮机、割草机、空压机

办公设备：电脑、打印机、传真机、扫描器

厨房设备：微波炉、冰箱、搅拌机、豆浆机、烤箱、咖啡机

照明设备：高压钠灯、节能灯、日光灯、卤素灯

家用电器：电视机、吹风机、吸尘器、风扇、音响设备、游戏机、充电器

正弦波逆变器技术参数

产品型号	5000-48	5000-96	5000-110	
持续输出功率	5000w	5000w	5000w	
最大输出功率	5100w	5100w	5100w	
最大瞬间功率	10000w	10000w	10000w	
转换效率	≥ 87%			
自启动项	低压保护\\高压保护\\超温保护			
市电切换(可选)	< 20ms			
休眠损耗(可选)	< 8w			
空载损耗	1.5a	0.75a	0.65a	
输出电压	220/230/240/110/120/130v+5%			
输出波形	正弦波<2%thd			
输出频率	50/60hz+2%			
输入电压	40-60vdc	80-120vdc	90-140vdc	
故障显示	红灯闪烁并蜂鸣报警			
工作温度	-25~55			
保护功能	过载、过压、欠压、短路、高温等报警保护			
散热风扇	温度控制			
产品尺寸（mm）	515*185*450			
包装尺寸（mm）	540*235*510			
净重	24.7kg			
重量	25.6kg			

"正弦波逆变电源5KW"的加工定制为是，品牌是德明，型号为5KW，类型是风能逆变器