

JZO10-6振动电机0.75KW振动电机，一年内免费更换

产品名称	JZO10-6振动电机0.75KW振动电机，一年内免费更换
公司名称	新乡市耐尔特机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:耐尔特机械 产品类型:三相异步电动机 型号:jzo10-6
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园
联系电话	15537306876

产品详情

jzo系列振动电机工作原理:振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。jzo系列振动电机主要特点:1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重,体积小,机械噪音低。2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。jzo系列振动电机使用条件:环境温度：-20 ~+40 海拔：<1000 m电压：380 v接法：y/ 绝缘等级：b级或f级电源频率：50 hz工作方式：连续安装方式：任意方向

型号	激振力 (kn)	功率 (kw)	电 流 (a)	振频(r/ min)	安 装 尺 寸										重 量 (kg)
					e	f	g	h	i	l	m	n	n	d	
jzo-0.7-2	0.7	0.075	0.23	3000	152	116	22	63	160	220	175	140	4	8	15
jzo-1.5-2	1.5	0.15	0.47		180	126	22	75	178	280	214	150	4	12	18
jzo-2.5-2	2.5	0.25	0.79		180	140	28	80	178	290	214	168	4	12	21
jzo-5-2	5	0.4	1.24		220	176	35	90	216	330	270	210	4	14	34
jzo-8-2	8	0.75	2.03		236	180	25	170	275	415	292	249	4	18	50
jzo-16-2	16	1.5	4.74		270	224	30	190	350	530	330	298	4	20	95
jzo-30-2	30	3	9.5		310	220	30	160	350	540	380	280	4	30	135
jzo-1.2-4	1.2	0.08	0.248	1500	152	116	22	63	160	260	170	140	4	8	15
jzo-2.5-4	2.5	0.1	0.32		180	140	28	80	176	290	214	168	4	12	25

jzo-5-4	5	0.2	0.6		220	176	35	90	216	365	300	208	4	14	40
jzo-8-4	8	0.4	1.24		236	180	25	170	275	415	292	250	4	18	53
jzo-16-4	16	0.75	2.3		270	224	30	190	350	530	330	298	4	20	98
jzo-32-4	32	1.5	4.74		350	180	30	160	350	510	430	280	4	30	170
jzo-50-4	50	2.2	6.96		390	195	30	220	473	610	480	311	4	34	228
jzo-75-4	75	3.7	11.4		440	260	35	255	533	700	520	384	4	34	313
jzo-100-4	100	5.5	17.4		440	260	45	260	550	700	520	410	4	37	340
jzo-5-6	5	0.4	1.24	1000	220	176	20	120	240	360	270	249	4	14	42
jzo-10-6	10	0.75	2.3		236	180	25	170	289	470	292	250	4	18	70
jzo-18-6	18	1.1	3.4		270	224	25	190	320	530	320	270	4	20	115
jzo-20-6	20	1.5	4.6		270	224	35	175	360	530	345	310	4	20	120
jzo-30-6	30	2.2	6.43		350	180	33	190	400	510	430	350	4	30	180
jzo-40-6	40	3	9.2		350	180	33	190	400	535	430	350	4	30	200
jzo-50-6	50	3.7	11.4		390	195	30	225	473	610	480	311	4	34	262
jzo-75-6	75	5.5	17.4		440	260	35	255	533	700	520	384	4	34	420
jzo-100-6	100	7.5	23.74		440	260	40	260	605	700	620	430	4	37	450
jzo-120-6	120	9	26		440	280	45	260	550	750	520	430	4	37	480

"【JZO10-6振动电机】0.75KW振动电机，一年内免费更换"的额定电压为380（V），额定功率是0.75KW，型号为JZO10-6，极数是6极，产品类型为三相异步电动机，品牌是耐尔特机械，产品认证为CCC，应用范围是工业，化工，额定转速为10000（rpm）