

各种熔锡炉 无铅熔锡炉 江苏

产品名称	各种熔锡炉 无铅熔锡炉 江苏
公司名称	昆山市周市军培仪表贸易商行
价格	40.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:江苏 型号:st
公司地址	江苏昆山市朝阳东路亿丰机电城E111
联系电话	86 0512 55114531

产品详情

型号 电源功率 最大温度 熔化时间 焊容量 焊锡锅内径st98-a 100w
450度 3-8min 300g 38mm st98-b 150w
450度 3-8min 500g 50mm st98-c 250w 480度
3-8min 1600g 80mm st98-d 300w 480度
3-8min 2300g 100mm特点：
1、温度调整在200度至450度范围内任意设定。
2、锡槽用耐蚀的不锈钢材料制造，经久耐用。 3、操作简便，能快速加温，迅速融化焊锡
4、维修方便，配件更换容易。1.全新设计外型，美观大方，工作更可靠实用。2.采用优质不锈钢锡锅，具有耐高温、耐酸碱、抗磨损、不粘锡、锡面氧化少等特点；用锡量少、耗电量小、节能，升温快，使用寿命长；4.耐用日本原装发热丝加热管，使本品寿命更长5.有效的保温技术，缩短了熔锡时间，提高热效率，降低能耗6.新型的电子调温电路设计，工作温度从200-450度之间任意调节。适用范围:适用于变压器，线圈引脚镀锡，p c b焊接工艺特别适用于电子变压器、电子线的生产线上。注意事项:1.熔锡炉使用前请检查电源是否相符。2.熔锡炉首次使用时，因电热元件烘热而轻微冒烟，这是正常现象，十分钟后会消失，请放心使用。3.使用时不能随意敲击，拆卸及安装其他电热部分元件。4.使用时应保持通风、干燥，勿加入除锡外的其他物质，勿将助焊剂倒入，或防入焊锡丝融化。不宜在潮湿环境工作。5.锡炉应安放平稳，周围0.5m范围内不能放置易燃易爆等其他物品。6.加温时机体外表有50-80的温度，这是正常温度。注意高温，切末用肉体去感受！7.使用完毕应关闭电源，在无人看管下，不要将熔锡炉通电加温。8.本品有接地装置，请务必接用，不可视安全于不顾。9.为了延长使用寿命，和减少锡的氧化，请勿一味将温度调至最高，请视需要而定。

"供应各种熔锡炉 无铅熔锡炉"的功率为150~380W（KW），容槽尺寸是38~100（mm），型号为ST，品牌是江苏，工作温度为50（ ），加工定制是否，外形尺寸为内径50（mm），属性是属性值