

稳频稳压电源 三相变频电源

产品名称	稳频稳压电源 三相变频电源
公司名称	上海稳华电源设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:三相变频电源 品牌:稳华
公司地址	上海市普陀区柳园路588号6幢28室
联系电话	13621886395 13062878519

产品详情

nyada-31045变频稳压电源技术参数：

型号	nyada-33045
容量	45kva
输入电压	三相电压ac 380v ± 15%
输入频率	45 hz -70hz
电路方式	交流-直流-交流 igbt/pwm脉冲宽度调制方式
输出电压	固定输出三相电压ac380v 或ac0-520v可调
额定电流	高档68a 低档136a
输出频率	定频 50hz/60hz或45 hz -70hz可调
输出波形	标准正弦波形
负载稳定率	1%
频率稳定度	0.01%
波形失真度	2% (thd) (阻性负载测试)
波峰系数比	3 : 1
相角偏移度	平衡或空载时 2 ° , 100%不平衡负载时 3 °
电表显示	lcd四位数字频率、电压、电流、功率
解析度	0.1hz、0.1v、0.01a、0.1w
保护装置	输出输入无熔丝开关，电子电路快速侦测过载、过流、过热、 短路自动保护并报警
绝缘电抗	500vdc，20m
耐压绝缘	1800vac/5ma/1分钟
机箱防护等级	ip3x
工作环境	周温-10 ~ 40 ，相对湿度10 ~ 90%
外形尺寸	宽780mm深650mm高1350mm
重量	370公斤

地址：上海市车站南路39号 电话：021-60486292 61475395 传真：021-55381727

"专业生产稳频稳压电源"的是否提供加工定制为是，类型是三相变频电源，品牌为稳华，型号是NYADA-33045，电路方式为SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式为脉冲宽度调制型，输入电压是320-430（V），输出电压为380（V），输入频率是45-70（Hz），输出频率为45-70（Hz），效率是80（%），波形失真度为0.1（%），负载稳压率是0.1（%），产品认证为ISO9001