

全新0.5KVA变频电源/交流变频器LW-500W

产品名称	全新0.5KVA变频电源/交流变频器LW-500W
公司名称	深圳市洋明达科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:交流变频电源 品牌:明达
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发路24号文坑工业区1栋3楼
联系电话	86 0755 83360136 18938910950

产品详情

正品全新0.5kva变频电源，交流变频器lw-500w

名称：1kva变频电源

型号：lw-500w

规格：500w

保修期：三年

变频电源

本变频电源，采用微电脑处理芯片，高功率器件生产制造，提供稳定纯净的正弦波，并提供过压，过流，过温，过载保护，输出电压0-300v连续可调，频率45-70连续可调，或固定频率50hz、60hz、100hz、200hz、400hz，能模拟不同国家的电网状况，提供稳定的电压，频率，波形，以满足出口产品的测试，老化，以及提供实验室，计量室等做各种精密测试。

一、变频电源容量的选择

1.纯阻性负载：电源容量=1.1*负载功率

2.纯感性负载：电源容量=负载启动电流/负载额定电流*1.5*负载功率

3.整流性负载：电源容量=负载电流波峰系数/1.5*负载功率

注：请按照不同负载所占比例综合选取

二、型号及技术指标

机型	lw-500w	lw-1000w	lw-2000w
容量	500va	1kva	2kva
输出限制电流	l:4.5a n:2.3a	l:9.0a n:4.5a	l:18.0a n:9.0a
外形尺寸：	430x420x185 (mm)		
输入电压	单相220v ± 10% / 50hz ± 5hz		
输出电压	low : 0 - 150v high : 0 - 300v		
输出频率	45-70/50/60/100/200/400hz		
电压稳定度	1%		
频率稳定度	0.01%		
负载稳定度	0.5%		
波形失真度	2% @纯阻性负载下测试		
效率	85% @满载下测试		
保护功能	过压、过流、过载、过热保护及警告装置		
电表指示	四位数字式电压、电流、功率、频率表		
冷却方式	强制风冷		
使用环境	温度：-10 - 40 湿度：< 90%		

更多产品未能一一尽述，详情请登陆公司网址：

www.hk-md.cn

www.md-99.com

联系电话：0755-83360136

0755-82736291

13500068891

qq: 1365969525

1501608955

联系人：张小姐

欢迎来电咨询！！！！

"厂家直销正品全新0.5KVA变频电源/交流变频器LW-500W"的是否提供加工定制为是，类型是交流变频电源，品牌为明达，型号是LW-500W