

# 家用稳压器 TM3000 单相稳压器 空调家用 夏天专用 220V稳压器

产品名称	家用稳压器 TM3000 单相稳压器 空调家用 夏天专用 220V稳压器
公司名称	上海统泰电气科技有限公司
价格	315.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海统泰 型号:tm3000
公司地址	嘉定区江桥镇华江路129弄6号楼4160室
联系电话	13916726777 18058352952

## 产品详情

tm系列稳压器是根据国际上普遍采用自动高压原理设计制造的，其关键零部件，元器件均采用进口件，具有稳压精度高，输出波形失真小，功耗小，体积小，重量轻等特点，可广泛适用于需要稳定供电的用电设备（如计算机，复印机，空调设备，冰箱，音响，医疗仪器，照明系统等）。可运用于生产，科学研究和医疗卫生等多种领域，也是家用电器所需的理想的全自动交流稳压器。

### 主要特点：

- 1， 输入电压范围宽ac130v-260v.
- 2, 具有开机无冲击，智能过程保护及过流自动关机之功能。
- 3， 设有两种延时方式选择。
- 4， 本机能在低电压的情况下，尚有令人满意的负载特性。
- 5， 本系列线路全部采用优质进口原件和节能环型变压器，设计合理，安全节电。
- 6， 本仪器自身耗电极小，可以长时间连续使用。

### 主要技术指标：

型号 tm3000 tm5000 tm8000 tm10000

额定输出容量 3000w 5000w 8000w 10000w

额定输出电流 13a 22a 36a 45a

开机瞬时电流 120ma 150ma 200ma 300ma

输入电压 ac130v-260v

输出电压 ac220v+-10%

输出延时时间 长延时5-8分钟 短延时5-8秒

输出过电压保护 ac245+5v

工作频率 50hz/60hz

选用稳压器的方法：

- 1, 在选用稳压器时, 应计算各用电器总功率只和, 避免超负载使用。计算式: 冰柜冰箱按功率 $\times 5$ , 空调, 冷气机按功率 $\times 3$ , 其他感性电器。按功率 $\times 2$ 为宜, 根据计算的总功率选用相应规格的稳压器。
- 2, 市电电压经常低于160v, 在计算总功率时再乘上1.5的倍数, 确保在低电压时乃有优良的负载特性。
- 3, 例: 一台电冰柜功率900w, 市电电压最低时160v, 选用多大的稳压器为合适?

电冰柜选用稳压器 $\times 3-5$ 倍计算:  $900 \times 3 = 2700w$ . 由于使用电压是160v, 160v时输出功率为额定值的50%, 因此实际选用的稳压器是:  $2700w \div 50\% = 5400w$

既选用8000w的稳压器最合适。

使用方法：

- 1, 讲电源开关打在on位置, 电压工作指示灯亮表示已有电压输入, 同时延时指示灯亮, 如: 输入电压在正常范围内, 经5~8分(长延时)或5~8秒(短延时), 延时指示灯熄灭, 此时既有稳定电压输出可使用。
- 2, 当输入电压较长时间都比较正常, 可将‘稳定直筒’开关置在直通位置上使用, 此时稳压器不工作, 本身无消耗, 在直通情况下, 本系列机型乃具有过流保护功能。
- 3, 若开机后因过压, 过载必切断输出电压, 原因排除后乃处延时状态, 对用户具有智能压缩等不允许连续通断的负载, 请将延长开关置在长延时位置上, 确保该类用电器安全运行。
- 4, 不能将本机的电源开关作为用电器的总开关, 如不需稳压器工作, 要先关掉用电器, 在关稳压器电源, 如在过载情况下, 电源开关自动断开时, 用户因关掉部分用电器, 需过5~10分钟冷却时间, 再将电源开关置于on的位置方可使用。

安装方法：

- 1, 安装时首先将挂件取出, 根据挂件的“墙壁安装孔”在通风, 干燥, 无阳光直射的墙壁上定点后, 在用8#钻头钻孔, 装上膨胀螺丝, 挂上稳压器即可。
- 2, 按照机壳接线图接线, 稳压器的进线截面一定要符合相应规格要求, 接线柱螺丝一定要拧紧, 否则

会造成线路压降太大，使用电器启动困难。

3，机壳因牢固接地，确保安全。

注意事项：

1，稳压器在使用过程中，外界的电压变化，会使机内切换继电器动作，此时会发出轻微‘咋咋’声属正常现象。

2，稳压器在工作过程中会发微热属正常，严禁在通电情况下开机盖，随意调节，以免发生危险。

3，本机在使用过程中遇输入电压超出额定电压范围时请用户务必用时切断总电源，否则出现的一切后果，本公司概不负责。本机没有用户可修理部分，能点时请务必拆盖，发生故障请送保修点或专业人员维修。

本店发货安排在支付成功后的3-5天内发货，不保证再提前，尽量当天发货，江浙沪地区基本使用申通快递发货，国内其它地区推荐物流发货（公路汽运，货到电话通知自提），运费按实际费用收取，需要其他快递的请在拍下前跟店主说明。收件注意事项：请收件人在快递公司、邮局工作人员处、货运公司领取包裹时，一定注意在当场验收包裹内的物品数量、配件是否齐全；商品外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤。请在确认无误后再签字签收，否则如在签收之后再提出异议，本店概不负责。如在验收当场发现商品存在以上问题，请要求物流、邮局或快递公司开出此类证明。签收后，请客户马上插电试机，如有问题请在收货的当天和店主联系。强烈推荐用支付宝付款 - - 安全、方便、快捷商品：本店所售产品均为全新原厂正品，绝无假货，接受任何方式的检验，如有假货承担相应的法律责任。购买前请先确认，发货前卖家都会一一仔细检查，保证无质量问题才会发货。如买家收到产品24小时内需调换其它型号的机器，在保持原包装的情况下，在卖家有货的前提下可调换。来回邮费由买家自己承担！一经售出如无质量问题概不办理退货手续。如带来不便请原谅！售后服务的说明：本店所有产品质量方面均提供三个月包换，一年保修的售后，因质量问题所发生的调换运输费用，由买卖双方各承担一半。

"家用稳压器 TM3000 单相稳压器 空调家用 夏天专用 220V稳压器"的频率范围为50Hz/60Hz，输出电流是13(A)，输入电压为AC130-260(V)，输出电压是AC220-260(V)，加工定制为是，输出功率是3000(W)，类型为全自动交流稳压器，型号是TM3000，品牌为上海统泰，产品认证是CE