

广东发电机/汽油发电机/15KW小型汽油发电机（三相，变频）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广东发电机/汽油发电机/15KW小型汽油发电机（三相，变频） |
| 公司名称 | 东莞博锐机电工程有限公司 |
| 价格 | 23500.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:金之川 机组型号:br-q15 |
| 公司地址 | 东莞市松山湖高新技术开发区中集智谷产业园1栋 |
| 联系电话 | 076922224833 13902612784 |

产品详情

| | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|
| 机型 | 465f1-15-se | | | |
| 项目 | | | | |
| 结构形式 | 箱式 | | | |
| 燃料方式 | 燃油 | | 燃气 | |
| 相数 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 |
| 发电机类型 | 同步电机/稀土电机 | | | |
| 电压调节 | 有刷/无刷 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|------|---------|------|
| 额定输出 (kw) | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 最大输出 (kw) | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 |
| 额定电流 | 23 | 63 | 17 | 52 |
| 额定转速 | 3000 (3600) | | | |
| 额定电压 (v) | 400 | 230 | 400 | 230 |
| 功率因数 (cos) | 0.8/0.9 | 1 | 0.8/0.9 | 1 |
| 频率 (hz) | 50/60 | | | |
| 绝缘等级 | f级 | | | |
| 引擎型号 | 465f1 | | 465f2 | |
| 调速方式 | 电子调速 | | | |
| 油箱容积 (l) | 25 | | | |
| 燃料消耗率 (l) | 340g/kw.h | | | |
| 启动方式 | 电启动 | | | |
| 点火方式 | 电感点火 | | | |
| 燃油类型 | 90# | | | |
| 发动机类型 | 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴式直列 | | | |
| 机油型号 | sf级汽油机机油夏季15w/30冬季10w/30 | | | |
| | | | | |

| | |
|-------------|--------------|
| 机油量 | 3.5l |
| 实际尺寸(mm) | 1120*720*680 |
| 外包装尺寸(mm) | 1160*780*800 |
| 噪声7m (db) | 75 |
| 净重 (kg) | 270 |

"广东发电机/汽油发电机/15kw小型汽油发电机(三相,变频)"的额定电压为220/380(v),频率是50(hz),机组型号为br-q15,输出电压是220v/380(v),起动方式为电启动,加工定制是是,额定功率为15(kw),发动机型号是465f1-15-se,品牌为金之川,产品认证是iso9001:2000,相数为三相