

原装安川变频器专用变频器系列-产品E1000

产品名称	原装安川变频器专用变频器系列-产品E1000
公司名称	上海埃奈太机电有限公司
价格	1988.00/个
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:yaskawa/安川 产品系列:e1000
公司地址	上海市外高桥保税区基隆路1号925室
联系电话	86 021 58691175/60528695/61551092

产品详情

以上价格只做参考，具体价格等情况电话咨询或面议。

效率驱动感应电机和同步电机根据负载和温度调节到最
行内置节能控制学习功能符合用途的瞬时停电措施超大

容量范围

400v级 0.75~630kw

应用

风机、泵

e1000 产品规格各种容量的规格（三相400v级） 额定（三相400v级）

项目		规格						
型号：cimr-e 4a		0023	0031	0038	0044	0058	0072	0088
最大适用电机容量(kw)*1		11	15	18.5	22	30	37	45
输入	额定输入电流(a)*2	24	38	44	52	58	71	86
输出	额定输出容量(kva)*3	17.5	24	29	34	44	55	67
	额定输出电流(a)	23	31	38	44	58	72	88
	过载耐量	额定输出电流的120% 60秒						
	载波频率	2~15khz（可根据参数变更）						
	最大输出电压(v)	三相380~480v（对应输入电压）						
	最高输出频率(hz)	400hz（可通过参数变更）						

??	额定电压·额定频率	ac：三相380~480v 50/60hzdc：510~680v						
	允许电压波动	-15%~10%						
	允许频率波动	± 5%						
	电源设备容量(kva)	28.4	37.5	46.6	54.9	53.0	64.9	78.6
项目	规格							
型号：cimr-e 4a	0103	0139	0165	0208	0250	0296	0362	
最大适用电机容量(kw)*1	55	75	90	110	132	160	185	
输入	额定输入电流(a)*2	105	142	170	207	248	300	346
输出	额定输出容量(kva)*3	78	106	126	159	191	226	276
	额定输出电流(a)	103	139	165	208	250	296	362
	过载耐量	额定输出电流的120% 60秒						
	载波频率	2~10khz (可根据参数变更)						
	最大输出电压(v)	三相380~480v (对应输入电压)						
	最高输出频率(hz)	200hz (可通过参数变更)						
电源	额定电压·额定频率	ac：三相380~480v 50/60hzdc：510~680v						
	允许电压波动	-15%~10%						
	允许频率波动	± 5%						
	电源设备容量(kva)	96.0	129.9	155.5	189	227	274	316

具体型号信息请来电咨询，欢迎订购！

本产品的应用范围为风机专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列为E1000，型号是E1000，额定电压为三相AC400（V），适配电机功率是22（kW），滤波器为内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式为V/F闭环，供电电压是低压，电源相数为三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型为塑壳，额定电流是50（A），