

JR36-160 热过载继电器 全系列各种A数

产品名称	JR36-160 热过载继电器 全系列各种A数
公司名称	乐清市象阳朝都电器厂
价格	36.00/个
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:上海人民 型号:jr36-160
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市象阳镇东岙村
联系电话	86-577-62623354 15068447333

产品详情

扫本店

一、适用范围jr36系列热过载继电器适用交流50hz/60hz、电压至690v，电流至0.25-160a的长期工作或间断长期的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位，动作可靠。本产品符合：gb14048.4、iec60947-4-1等标准。热继电器只有独立安装方式。该产品与cjt1接触器组成qc36型的电磁起动器。

二、主要技术参数1、热继电器的动作特性和温度补偿性能

各相负载平衡	序号	额定电流倍数	动作时间	起始状态	周围
	1	1.05	2h不动作	冷态	
	2	1.2	<2h	热态（接序1试验后）	
	3	1.5	63a <2min >63a <4min		
	4	7.2	63a 2s 有断相保护负载 不平衡 5	冷态	4s 任意二相1.0 0.9
6	任意二相1.15第三相0			热态（接序5试验后）	
无断相保护负载不平衡	7	1.0			
	8	任意二相1.32第三相0		热态（接序7试验后）	
温度补偿	9	+55			
	10		1.20	热态（接序9试验后）	
	11	-5			

2、热元件额定电流、电流范围见表1

热继电器型号	热元件编号	热元件额定电流 ^a	热元件整定电流范围 ^a	保护类型熔断器规格 “ 1 ” “ 2 ”	
jr36-20/3jr36-20/3 d	1#	0.35	0.25-0.3-0.35	25	1.6
	2#	0.5	0.32-0.4-0.5	25	1.6
	3#	0.72	0.45-0.6-0.72	2	
	4#	1.1	0.68-0.9-1.1	4	
	5#	1-1.3-1.6	6		
	6#	2.4	1.5-2-2.4		
	7#	3.5	2.2-2.8-3.5	10	
	8#	3.2-4-5	16		
	9#	7.2	4.5-6-7.2	20	
	10#	11	6.8-9-11	35	
	11#	10-13-16	63		
	12#	22	14-18-22	80	45
jr36-60/3jr36-60/3 d	13#				
	14#	32	20-26-32		
	15#	28-36-45	160	100	
jr36-160/3jr36-160 /3d	16#	40-52-63			
	17#				
	18#	85	53-70-85	250	125
	19#	120	75-100-120	315	224
	20#	100-130-160	355	250	

本产品的