

发电机自动电压调节器 (AVR) SE440A

产品名称	发电机自动电压调节器 (AVR) SE440A
公司名称	临海市顺泰电机有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:shuntai/顺泰 型号:se440a
公司地址	临海市协成路125-1号
联系电话	0576-85135701 13905868117

产品详情

se440a

avr发电机自动电压调节器170 vdc 3.5 amp

适用于60hz带附加绕组之交流同步有刷发电机

产品特点

调压精度 $< \pm 1\%$

具低频保护及快速熔丝保护功能

具emi抑制电路

单相240vac检测与电源电压分别输入

技术参数

检测输入	电压: 240(180~265) vac单相二线 频率: 60 hz
电源输入	电压: 240(180~265) vac单相二线 频率: 60 hz
励磁输出	电压: 240 vac输入时最大170 vdc

	电流:连续3.0a , 非连续为10秒内5a
	电阻:最小15ohm最大100 ohm
调压精度	< ± 1% (发动机转速变动在4%内)
电压建立	在avr输入端子需剩磁电压7 vac以上
外部电压调节	用1 k ohm 1 watt电位器时为 ± 5%
	用2 k ohm 1 watt电位器时为 ± 10%
消耗功率	最大8 watt
emi抑制	内建电磁干扰滤波器
低频保护	可调节起励频率
工作环境	操作温度: -40~60 ° c
	储存温度: -55~85 ° c
	相对湿度: 95%以下
	振动: 1.3g @ 5~26 hz / 5.0g @ 52~1000 hz
特性调节钮	volt:调节电压
	stab:调节稳定度
	u/f:低频保护设定
尺寸	100.0 (l) x 69.0 (w) x 47.5 (h) mm
重量	215g ± 2%

外型安装尺寸图示

本产品的 型号为 SE440A , 产品标准是 军工级 , 品牌为 Shuntai/顺泰 , 加工定制是 是 ,