

ZC-HB系列剩余电流传感器

产品名称	ZC-HB系列剩余电流传感器
公司名称	深圳市泛吉尔安全技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:fireangel/泛吉尔 型号:zc-hb
公司地址	深圳市宝安区41区金汇名园1栋3座15B
联系电话	13823162690 18928440536

产品详情

一、概述：

zc-hb系列剩余电流传感器（方形闭口式）是一种采用非晶或坡镁合金本体构成的高导磁制作的传感器，专用于剩余电流高精度采样。

二、功能特点：

- 1) 海拔高度 3000m；
- 2) 工频耐压3000v/1min 50hz；
- 3) 主要用于线路中剩余电流的检测；
- 4) 适用于0.5kv及以下，频率50hz；
- 5) 与本公司相应系列监控探测器配合使用；
- 6) 测量精度高，抗干扰能力强；
- 7) 环境温度：环境温度-30 ~ 70 ，日均不超过30 ；
- 8) 信号传输距离 10米，标准线长2m；
- 9) 符合国家标准；

三、技术参数：



传感器型号	测量范围	测量精度	适用穿孔电流	内孔径尺寸(mm)
zc-hb(100)	0-1a	± 0.5%	0-100a	100*25
zc-hb(250)	0-1a	± 0.5%	0-250a	140*32
zc-hb(400)	0-1a	± 0.5%	0-400a	220*45
zc-hb(630)	0-1a	± 0.5%	0-630a	260*45
zc-hb(1600)	0-1a	± 0.5%	0-1600a	300*45
zc-hb(4000)	0-1a	± 0.5%	0-4000a	420*45

本产品的