

批量供应车载DVD音响导航专用电感...

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 批量供应车载DVD音响导航专用电感... |
| 公司名称 | 深圳市京泉和电子有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:耦合 种类:电感线圈 品牌:simonsen123 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路中熙ECO国际8栋404-405 |
| 联系电话 | 0755-26749363 13714059746 |

产品详情

1

1. 产品名称：电流互感器 current transformer

产品编号：simonsen123 wjci-449-560uh

安装方式install:引线直接引出；

2. 特点characteristic:非晶磁环绕制，对抑制汽车音响噪音有良好作用；

3. 尺寸size (mm)

4. 性能参数:performance pedigree

| 产品型号 | 输入电流 | 最大电流 | 电感量 | 叠加电流1.2a | 测试条件及测试仪器 |
|-----------------|-------|------|-------------|----------|-----------------------------|
| product no | input | max | | | |
| wjci-449-560uh | 0~10a | 20a | 560uh ± 20% | 200uh | 1khz/0.25v ch2815 带底立式引出 |
| wjci-449c-560uh | 0~10a | 20a | 560uh ± 20% | 200uh | 1khz/0.25v ch2815 带底带套管立式引出 |
| wjci-449b-560uh | 0~10a | 20a | 560uh ± 20% | 200uh | 1khz/0.25v ch2815 不带底立式引出 |
| wjci-449f-560uh | 0~10a | 20a | 560uh ± 20% | 200uh | 1khz/0.25v ch2815 不带底卧式引出 |
| wjci-464-150uh | 0~7a | 15a | 150uh ± 20% | 120uh | 1khz/0.25v ch2815 带底立式引出 |

5. 安全性参数 safe :

耐压(线圈与外壳) : ac 5000kv/2ma/60sec;

阻燃 : 符合ul94-v0标准; 环保符合欧盟rohs要求并通过sgs rohs测试 ;

使用环境:-40 ~+85 相对湿度 95%;

工作频率:1khz~70khz。

本产品的安装方式为立式非密封, 电感量是 0.560, 额定电流为 10000 (mA), 种类是电感线圈, 磁芯形状为环型, 导磁体性质是非晶磁芯, 允许误差为 10%, 应用范围是耦合, 品质因数Q为 40, 封装形式是插件电感, 型号为 WJCI-449F-560UH, 骨架材料是塑料, 工作频率为高频, 绕线形式是单层间绕式, 品牌为 simonsen123, 感抗XL是 0.8 (),