

Dynacord CMS2200-3 调音台 大地数字音频调音台 数字音频混合器 混音器 数字回声混音器 效果混音器

产品名称	Dynacord CMS2200-3 调音台 大地数字音频调音台 数字音频混合器 混音器 数字回声混音器 效果混音器
公司名称	北京声海创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Dynacord 型号:CMS2200-3 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612
联系电话	18618339665

产品详情

Dynacord CMS2200-3 调音台 大地数字音频调音台 数字音频混合器 混音器 数字回声混音器
效果混音器dj控制台 双DSP效果器 舞台控制器 大地音响 多功能报告厅 智能会议室音视频系统
智能会议室音视频系统

直观的调音台，具有 22 个输入通道（18 个麦克风/线路 + 4 个麦克风/立体声线路）

2 个高品质可编辑效果、100 个工厂预设和 20 个用户预设

4x4 24 位/96 kHz USB 接口，带 MIDI

11段立体声图形均衡器

通道（单通道+立体声）18+4

辅助（MON, FX, AUX）2推子前，2推子后，2推子前/后切换

总谐波真，MBW=80kHz时，1kHz

MIC输入至主输出A L/R输出，+16 dBu，典型< 0.005%

频率响应，3 dB, @ 1kHz, 任意输入到输出15Hz-70KHz

通道串扰, @1kHz < -80 dB

CMRR, 话筒输入, @1kHz > 80 dB等效输入噪声, 麦克风

输入, A计权, 150 -130 dBu

噪声, 通道输入到主输出, A计权

主输出推子小 -97 dBu

主输出推子0dB, 输入推子 -87 dBu

主输出推子和输入推子均为0dB, 输入增益一致 -81 dBu

均衡

低频搁架滤波 ± 15 dB / 60 Hz

MID峰值, 单通道输入 — ± 15 dB / 100 Hz to 8 kHz

MID峰值, 立体声输入 ± 12 dB / 2.4 kHz

高频搁架滤波 ± 15 dB / 12 kHz

主EQ, ± 10 dB/Q = 1.5 to 2.5 11波段

(63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k)

滤波器低频切除, 单通道输入 $f = 80$ Hz, 18 dB/oct.

语音滤波器, 单通道输入可切换

反馈滤波器, MON 1/270Hz...7kHz, 陷波滤波器, -9dB

显示高对比度OLED

效果器类型, 效果预设24/48-bit 双通道立体声多功能效果处理器, 100个工厂预设+20个自定义远程控制

脚踏板, MIDI

数字音频接口

通道4通道输入/4通道输出

AD/DA转换, 采样率24-bit, 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz

PC接口USB2.0, B型母头

MIDI接口5针DIN接口, 输入/输出

