

# 直流电阻快速测试仪\_50A

产品名称	直流电阻快速测试仪_50A
公司名称	武汉国自电气有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:国自电气 型号:GOZ-FRC
公司地址	武汉市东湖开发区两岸大道锦绣龙城（H区）46栋1单元702室
联系电话	400-6884446 13349886706

## 产品详情

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪（以下简称直阻仪）。它采用全新电源技术，具有性能稳定，测量迅速、体积小、使用方便、测量精度高，数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。

直流电阻快速测试仪\_50a参数

### 直流电阻快速测试仪\_50a特性

直流电阻快速测试仪\_50a参数

项目	技术指标及参数	备注								
测试电流	1a-5a-10a-20a-50a									
测量范围	<table border="1"> <tr> <td>5a :</td> <td>10m ~ 20</td> </tr> <tr> <td>10a :</td> <td>500 μ ~ 2</td> </tr> <tr> <td>20a :</td> <td>100 μ ~ 1</td> </tr> <tr> <td>50a :</td> <td>50 μ ~ 400m</td> </tr> </table>	5a :	10m ~ 20	10a :	500 μ ~ 2	20a :	100 μ ~ 1	50a :	50 μ ~ 400m	
5a :	10m ~ 20									
10a :	500 μ ~ 2									
20a :	100 μ ~ 1									
50a :	50 μ ~ 400m									
测量准确度	±0.2%（满量程）									
存储数据	255个									
显示	液晶显示器	电阻显示为4 1/2位								
最大分辨率	0.1 μ									
电源	ac 220v ± 22v , 50hz ± 2 hz	保险管5a								
最大功耗	1000w									

工作环境	环境温度:0°~40° 相对湿度: 80%	
------	-----------------------	--

<http://www.gozdq.com/product/html/100.html>