

气动继电器 KL QFJ

产品名称	气动继电器 KL QFJ
公司名称	肇庆市科立仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KL 产品型号:QFJ
公司地址	肇庆市岗尾村西路段厂房
联系电话	86 0758 2273536 13902365470

产品详情

品牌 KL 产品型号 QFJ

气动继电器是一种辅助装置，它实际上是气动功率放大器，用于通往执行机构的线路中，把气信号进行功率放大或用以把输出压力放大或缩小，以保证把气信号转送到远距离(250 ~ 300米)，以便减少传送滞后的影响。

型号	输出压力比	气源压力	输入信号	输出压力	输出起点调整装置（在顶部）	精度等级
qfj-110	1 : 1	140kpa	20~100 kpa	20~100 kpa	有可调装置	1
qfj-210	1 : 2	250 kpa	20~100 kpa	40~200 kpa	有可调装置	1
qfj-310	1 : 3	370 kpa	20~100 kpa	60~300 kpa	有可调装置	1
qfj-610	2 : 1	140 kpa	40~200 kpa	20~100 kpa	有可调装置	1
qfj-710	3 : 1	140 kpa	60~300 kpa	20~100 kpa	有可调装置	1
型号	输出压力比	气源压力	输入信号	输出压力	无输出起点调整装置	精度等级
qfj-100	1 : 1	140 kpa	20~100 kpa	20~100 kpa	“	1
qfj-200	1 : 2	250 kpa	20~100 kpa	40~200 kpa	“	1
qfj-300	1 : 3	370 kpa	20~100 kpa	60~300 kpa	“	1
qfj-500	1 : 5	550 kpa	20~100 kpa	100~500 kpa	“	1
qfj-600	2 : 1	140 kpa	40~200 kpa	20~100 kpa	“	1
qfj-700	3 : 1	140 kpa	60~300 kpa	20~100 kpa	“	1