

新吸顶专用人体感应开关

产品名称	新吸顶专用人体感应开关
公司名称	博源电器厂
价格	25.00/件
规格参数	品牌:博源 型号:AGV5CX
公司地址	浙江省温州市龙湾区天河镇永博路6弄12-13号
联系电话	0577-86820114 13838387438

产品详情

产品源于：

人体感应开关<http://www.boyuandq.com>

基于红外线技术的吸顶式人体感应开关，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开且在活动，开关持续接通；人离开后自动延时关闭。它是现代科学进步的最新产品，是替代机械、触摸、声控开关的理想产品。

灯具接线方式看(下图)

功能特点：1、全自动感应：人到灯亮，人走灯熄。

2、自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时开关不工作（出厂已经设置）3、自动随机延时：开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起点。适用范围：走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，是物业现代化管理和楼宇智能化的象征。技术参数 工作电压：ac220v(50hz)

负载特性：阻性（适应白炽灯），感性（适用于节能灯，环形管、led灯等产品）负载功率：5 - 100w

静态功耗：< 0.5w 探测距离：5-8米 探测角度：锥度140° 延时关闭：40-65秒 光控功能：有

接线方式：3线制，火线进，火线出，公共零线。环境温度：24c 产品特点: 1.

无需任何外围配件就可以接负载,绝无频闪! 2.有效防止电源波动，电磁等干扰，性能更稳定，避免了开关其它电器以及手机信号等电磁干扰而导致误开关灯具，从而更节能以及延长灯具的使用寿命！接线示意图(看包装盒) 安装说明:(参考)

1.安装的高度应距离地面约1.5米（才可以达到最佳的有效感应距离）。2.如果安装发热量较大的灯具（比如白炽灯）与开关应保持在1米以上的距离(如太近会出现自开,自关的现象)。

3.接入电路的第一次时需初始化约1-3分钟（在此期间人体感应开关可能会自动开/关属正常）