

原厂现货 KEBBY-D1型 全自动变比测试仪

产品名称	原厂现货 KEBBY-D1型 全自动变比测试仪
公司名称	扬州凯尔电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	工作电压:AC220V 测试范围:0.9-10000 测试精度:0.2%
公司地址	江苏省扬州市宝应柳堡工业集中区55号
联系电话	0514-88557066 18952543435

产品详情

KEBBY-D1型 全自动变比测试仪

一、产品概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中，要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试时只能单相进行，工作效率低。 本款KEBBY-D1型全自动变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用了大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单提示，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快、准确度高、保护功能完善。二、安全措施

- 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册；
- 2、仪器的操作者应具备电气设备或仪器的使用常识；
- 3、仪器使用时应可靠接地；
- 4、本仪器电源为AC220V \pm 10%，50/60Hz \pm 1Hz
- 5、仪器输出电压高，应注意安全，防止触电；
- 6、本仪器户内外均可使用，但应避免在雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等恶劣环境下使用；
- 7、仪表应避免剧烈振动；
- 8、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行；
- 9、测试线夹的黄、绿、红、黑分别对应变压器的A、B、C、O，高、低压侧测试线不要接反；
- 10、单相测量时只使用黄色和黑色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。三、性能特点
- 1、测试量程宽，可达0.9~10000；
- 2、测试速度快，10秒左右即可完成三相测试；
- 3、可对CT、PT、CVT以及Z形联接变压器进行测试；
- 4、具有盲测变比、组别测试功能；
- 5、多种测量方式，更便于故障判断；
- 6、不掉电时钟和日期显示，数据存储480组，掉电数据不丢失；
- 7、大屏幕彩色液晶显示器，数据清晰易读；
- 8、仪器具有高、低压反接保护功能，变压器短路、匝间短路保护功能，热敏打印机打印功能，快速、无声；
- 9、体积小、重量轻。四、技术指标

显示位数	5位	
输出电压	AC160V	AC10V
量 程	0.9-10000	辅助电压
测试误差	0.9-2000	\pm 0.2%

	> 3000	$\pm 0.5\%$
分辨率	0.0001	
工作电源	AC220V $\pm 10\%$, 50/60Hz ± 1 Hz	
测试数据存储	480组	
工作温度	- 15 ~ 45	
相对湿度	80% , 不结露	
体 积	长325mm \times 宽275mm \times 高140mm	
净 重	4.5Kg	
总 重	8.8 Kg	