

安科瑞-3C认证双可调漏电继电器-多档切换式剩余电流继电器

产品名称	安科瑞-3C认证双可调漏电继电器-多档切换式剩余电流继电器
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	756.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASJ20-LD1A 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18721095536 18721095536

产品详情

1) 该装置主要应用于系统保护，作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护，此时额定剩余动作电流不超过30mA。

2) 下列设备和场所必须安装保护装置：移动式电器设备及手持式电动工具，生产用的电器设备，施工工地的电气机械设备，安装在户外的电器装置等。

3) 额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流值的2-4倍：分支线4倍；支线2.5倍；干线2倍。根据经验公式：

单相回路： $I_n = I_n/2000$ （照明）

三相回路： $I_n = I_n/1000$ （动力或动力照明混合）式中 I_n 为线路供电电流。

4) 为了保证分级保护动作的选择性，上下级间的电流和时间配合应符合下列规定：

I_{n1} （上级） I_{n2} （下级）

t_F （上级ASJ返回时间） t_{Fa} （下级ASJ分断时间），时间差不小于0.2s。

一般分支线和末端：30~100mA、0.1s；支线：300~500mA、0.2~0.8s；

干线：500~1000mA、2s。

九，互感器选用说明

现场安装图片

产品资质