

# CLH100硫化氢检测报警仪

产品名称	CLH100硫化氢检测报警仪
公司名称	北京翰科斯达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翰科斯达 型号:CLH100
公司地址	北京石景山区古城西路113号
联系电话	010-52438207

## 产品详情

硫化氢检测报警仪 硫化氢测定器

clh100硫化氢检测报警仪

产品名称：硫化氢检测报警仪（硫化氢测定器）

产品型号：clh100型（各种型号）

产品品牌：翰科斯达

订购热线：010-52438207      联系人：于桂泳 15810782458

产品详细介绍：

硫化氢测定器是北京翰科斯达科技有限公司的主营产品，又称：硫化氢检测报警仪 硫化氢测定器 便携式硫化氢鉴定器、硫化氢报警仪、硫化氢便携仪、袖珍式硫化氢测定器、硫化氢检测仪、本安型硫化氢检测仪、本安型硫化氢报警仪等，型号分为多种例如：clh100\clh100b\clh100c\clh100a\clh100x等，该产品是新一代微型智能检测仪，可连续检测存在易燃、易爆可燃性气体混合物的环境中的硫化\*\*浓度。仪器采用进口电化学传感器，具有声光报警，时钟、电压显示，欠压报警，零点自动跟踪，调校、使用方便等特点。

主要特点及用途：

clh100型硫化氢测定仪，采用长寿命进口电化学传感器和微功耗单片机控制熊，四位lcd显示，仪器不仅具有声光报警、零点跟踪、自动背光、欠压报警等功能，还具有准确可靠、使用寿命长、体积小、重量轻、操作简单、维护方便等特点。本仪器广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续检测硫化氢气体的浓度。

## clh100硫化氢检测报警仪

### 1. 主要功能

测定器采用先进的超低功耗微控制器

自动调零，菜单标校，方便用户使用

128 × 64点阵液晶显示

友好的中文界面

自动记录报警信息

手动记录任意时刻测量数据

内嵌的实时时钟和温度计

报警点可调

电池欠压提示

可更换的模块化传感器

开机自检测功能

### 2. 技术指标

测量范围：0 ~ 100 × 10<sup>-6</sup>h<sub>2</sub>s

报警点：0 ~ 100 × 10<sup>-6</sup>h<sub>2</sub>s连续可调（出厂设置20 × 10<sup>-6</sup>h<sub>2</sub>s）

响应时间：t<sub>60</sub>s

指示方式：128 × 64点阵液晶显示实时数据、菜单及系统状态

发光二极管和声音报警、故障提示及欠压指示

工作环境：温度 0 ~ 40 ；

湿度 98%rh

大气压力：86kpa ~110kpa

工作电压：dc3.7v

工作电流： 110ma

电池型号：pl123450 型锂电池

电池容量：1500mah

u0：4.3v

i0：3.1a

充电时间: 4h ~ 6h

传感器寿命: 1年

防护等级：ip54

重 量:约140g ( 包含电池 )

外观尺寸:60.5mm × 26.5mm × 109mm

应用范围：消防、有限空间检测、煤矿、市政、化工、燃气

同类产品有：clh100

硫化氢检测报警仪 clh100硫化氢测定器 clh100便携式硫化氢鉴定器、clh100硫化氢报警仪、clh100硫化氢便携仪、clh100袖珍式硫化氢测定器、clh100硫化氢检测仪、clh100本安型硫化氢检测仪、clh100本安型硫化氢报警仪,