

重庆康明斯带家电用发电机

产品名称	重庆康明斯带家电用发电机
公司名称	上海地区汉萨电子商务有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500X3
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-60792135 18101924118

产品详情

重庆康明斯带家电用发电机[angel张艳]

柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。柴油发电机组适用于市电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能讯速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

联系人：高经理

联系：15921767756/021-59573029 qq2845743131

型号	hs6500x3		
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	5.5	6.3
最大输出功率	kva	6.0	7.0
额定电压	v	230/400	240/416
额定电流	a	7.9	8.7
额定转速	rpm	3000	3600
相数	三相		
功率因数	0.8(滞后)		
绝缘等级	b		
极数	2		

励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	230/400 240/416
插座		一个单相和一个三相插座
		无
接线柱		
dc		接线柱输出
12v输出		
外形尺寸：长x宽x高	mm	x3/e3:720*492*655 t3:912*532*740
净重	kg	x3:95 e3:100 t3:165
毛重	kg	x3:110 e3:115 t3:187
噪音（7m处）	db(a)	x3/e3:79 t3:72
结构型式		x3/e3:开架 t3:静音
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	x3/e3:13.5 t3:15
机组连续运行时间	h	x3/e3:8 t3:9.5