

蓄电池组在线检测系统

产品名称	蓄电池组在线检测系统
公司名称	深圳市金麦特电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大洋工业区新岗东路51号1栋6楼
联系电话	0755-29945601-806 18718514521

产品详情

km-bu01蓄电池巡检仪是为满足ups、eps、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2v、6v、12v蓄电池进行在线监测。

km-bu01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能，每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外，可通过扩展km-bu02电池巡检单元实现108节电池巡检功能。内置标准rs485通讯接口，实现上位机通讯功能。

主要技术参数

工作电压：ac150~265v/dc180~380v

单体电压测量精度：±0.3%

单体电压测量范围：0.5v~16v

电池组电压测量精度： ± 0.5%

电池电流测量精度： ± 0.5%

电池温度测量精度： ± 1

连接端口：远程通讯接口rs485 1路

智能设备接口rs485 1路

单体电池采集路数 24路

电池电电流采集 2路

电池温度采集 2路

干节点输出 1路

外型尺寸（长x宽x深）：180x142x57mm

整机重量： 1kg

工作环境温度： - 15 ~ 55

深圳市金麦特电源科技有限公司 王经理 tel：187 185 14521
qq：137022316 电话：0755-29945601 转 806 传真：0755-29945554
邮箱：137022316@qq.com 网址：www.szkingmatt.com
地址:深圳市宝安区松岗街道大洋工业区新岗东路51号1栋6楼