

巴中防雷接地安装公司

产品名称	巴中防雷接地安装公司
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

焊接及塔接长度应按有关规范执行。

防雷引下线明敷设

引下线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢则将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上进行冷拉直。

将调直的引下线运到安装地点。

将引下线用大绳提升到最高点，然后由上而下逐点固定，直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子，则应进行焊接。焊接后，清除药皮，局部调直，刷防锈漆。

将接地线地面以上二米段，套上保护管，并卡固及刷红白油漆。

用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

避雷网安装：

避雷网安装应符合以下规定

避雷线应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/1000。但全长不得超过10mm。

避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

避雷线如用扁钢，截面不得小于48mm；如为圆钢直径不得小于8mm。

遇有变形缝处应作煨管补偿。

避雷网安装

避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢，可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上，进行冷拉调直。

将调直的避雷线运到安装地点。

将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、卡固、焊接连成一体，同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油（或银粉）。

建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。