

Simco-003静电测试仪

产品名称	Simco-003静电测试仪
公司名称	盛诺防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:simco 型号:003
公司地址	东莞市厚街镇
联系电话	15876496364

产品详情

simco fmx-003静电场测试仪是一非接触式手提静电场测量仪，是测量物体表面静电值和测量静电消除设备的离子平衡度。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确，在暗黑环境下，更可着亮面板显示灯光。有离子平衡测量板，测量静电消除设备的残余电压，可测范围+/-200v。

- 1.可配离子平衡测量板（+/-200v）；
- 2.单按归零重置；
- 3.单按显示锁定；
- 4.闲置自动关机；
- 5.电池效能显示。

功 能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。
特 性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。
输 出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷
测量范围:(0 ~ ±1.49kv低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。 测试精度:±10%
电 源:9v 精 度:低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv
输入电压:9v，6f22 manganese battery 静电场可测:+/-(0.00-20.0kv)（自动显示调整）
标准测距:25mm+/-1mm 离子平衡可测:+/-(0-200v)
测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准 lcd显示更新:每秒5次
反应时间:1秒 工作温湿度:10 ? 40 deg c/rh:0?60%r

图形显示:正:红色/负:蓝色 声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
自动关机:闲置约5分钟 测量模式切换 静电场:单按power掣,有一beep声
离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按zero和power,有二beeps声
重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm(连电池)