

QBZ-120可逆电磁启动器

产品名称	QBZ-120可逆电磁启动器
公司名称	山东永泰矿山设备供应有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:QBZ-120 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2379693 18854720136

产品详情

qbz-120n矿用电磁启动器,真空可逆电磁启动器,矿用隔爆型电磁启动器

人们每时每刻都在进行着大大小小的选择。而选择的结果决定着一个人接下的道路和方向,选择,往往只是一念之差。但结果肯定必然不同。你选择了我们,就证明你离成功不远了,我们的产品耐用实惠,价格公道。启动器中的启动王当属qbz-120n电磁启动器

一、结构概述

启动器由隔爆外壳及装于壳内的交流真空接触器、隔离开关、控制按钮、控制变压器、jdb保护器、熔断器及过压保护器等元件组成。

启动器外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳身采用转盖式止口结构。外壳上部有一接线箱作为电缆引入、输出。外壳右侧装有操作隔离开关的手柄和就地停止按钮,并设

有可靠的机械联锁装置,该装置保证当隔离开关闭合时壳盖打不开,只有按下停止按钮、分断主电路、将隔离开关手柄扳到“分”的位置时,才能用专用工具退出联锁杆,打开壳盖。

主腔内两接触器间没有可靠的电气联锁、保证两台接触器不能同时吸合。启动器在壳体下设置拖架,也可固安装。

二、电气原理

启动器主要适用于具有爆炸性气体混合物和煤尘的煤矿井下,在交流50hz、电压至1140/660(380)v的供电系统中,用于远距离控制相应频率和电压的矿用隔爆型三相鼠笼型感应电动机的起动、停止和反转之用。启动器的隔离开关具有一定的分断能力。

启动器还具有过载、短路、断相、失压和漏电闭锁以及过电压吸收等保护功能

启动器参数：

- 1、产品型号qbz-120/660 (380) n
- 2、额定电压 (v) 660/380
- 3、额定工作电流 (a) 120
- 4、额定控制功率 (kw) 100/55
- 5、机械寿命 (万次) 300
- 6、电寿命 60
- 7、隔离开关分断能力 $2I_e$
- 8、外形尺寸长 × 宽 × 高680 × 500 × 765mm
- 9、重量140kg

尊敬的用户,我们要学会拿望远镜看别人,拿放大镜看自己,知道自己要什么,知道自己做什么。选择合作的企业要看这个企业的发展前景,互惠互利,共谋双赢。

销售经理：孙情 联系电话：18854720136 0537-2379693

qq：2760901302 邮箱：yomgtaishebei@163.com