

时控开关、定时器、定时器开关

产品名称	时控开关、定时器、定时器开关
公司名称	广州粤控电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:粤控 型号:TWZ-4
公司地址	广州市白云区石门街滘心基围外2号
联系电话	020-36007556 18127872585

产品详情

一、概述

twz-4天文钟，别名经纬时控器、路灯经纬控制仪；适用于路灯照明、景观、楼宇照明等等需要节能节电场合使用；主要功能是在经纬模式情况下可以自动随日出日落变化而有规律调整开关灯时间，以达到节能节电作用，另外有定时、光控、rs485通讯接口（预留）、星期、节假日功能可定。

二、特点

- 1、twz-4系列最多具有4路独立输出，用户根据自己需要订购，3路、4路产品每路纯电阻负载时，额定交流电流6a，可短时间最大负载电流10a，更大的电流如20a、25a需定做；1路、2路产品额定电流分别有6a、10a、16a、20a、25a；
- 2、使用12232液晶显示屏，；
- 3、采用进口自带电池的时钟芯片，在没有外部电源情况下，可以正常工作10年，减少更换电池的麻烦，可计算到2100年，
并带闰年补偿，时钟误差小于0.1秒每天；
4、经纬度范围：东经75°~135°，北纬15°~55°；
- 5、在使用的经纬度范围内，每天的日出日落计算误差小于3分钟；
- 6、每路的开与关灯都有定时与经纬模式选择，定时模式可以当作普通时间控制开关使用，经纬模式即使开关时间在设定的经纬度下而跟随日出日落变化而有规律地调整开关灯时间；
- 7、每路有手动自动操作，方便在调试或者维修时，可以手动地切换开、关、自动状态；
- 9、操作简单，人性化；
- 10、系统稳定，带自动复位功能；

11、导轨安装、底板安装；

三、其它参数

1、工电电源：ac220v/50hz；

2、工作温度：-20 ° c ~ 45 ° c；

3、相对湿度：<95%；

4、功率损耗：0.2w ~ 4w；