

YG-108 线圈圈数测试仪

产品名称	YG-108 线圈圈数测试仪
公司名称	东莞市仪锐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区厚德福物流园C栋3楼
联系电话	18665115835

产品详情

yg-108 线圈圈数测试仪

产品说明

简述：

yg108型系列仪器用于测量各种类型线圈圈数，例如发电机绕组、变压器线圈、继电器线圈、电视机高低压包绕组、汽车点火器等各种类型线圈，测量精度高。不同线圈的形状、大小对仪器测量精度的影响较小。 从0～6万圈无须量程变换均可精确测量，从而提高使用方便性和增加仪器寿命。

性能特点；

微处理器控制全部功能数字化 操作简单、无需量程转换自动显示被测圈数
高达0.2%的精确度 5位直读式数字显示： 良好的性价比 广泛的适用性
测量传感器的尺寸，可根据用户需求进行定制

技术参数：

仪器型号	yg108-10	yg108-6	yg108-4	yg108-x
------	----------	---------	---------	---------

被测线圈内径	内径>10mm	内径>6mm	内径>4mm	特殊尺寸： ● ϕ 内<4mm、h>110mm ● 特殊尺寸精度与范围需与用户商议而定 ● 线圈高度>110mm、 ϕ 外>120mm采用分离式
被测线圈外径	$\phi < 120\text{mm}$			
被测线圈高度	h<110mm			
测试传感器规格	$\phi 10$	$\phi 6$	$\phi 4$	
被测线圈圈数范围	0 ~ 60000圈			
圈数测量精确度	0 ~ 300圈 ± 0 圈、300 ~ 500圈 ± 1 圈、500 ~ 20000圈 $\pm 0.2\%$ 、20000 ~ 60000圈 $\pm 0.5\%$ 、			
测量速度	快速3次/秒、慢速1.2次/秒			
重量	约10kg			
外形尺寸	370 × 220 × 110 (mm)			