

安科瑞 AKH-0.66L型

产品名称	安科瑞 AKH-0.66L型
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	216.00/台
规格参数	种类:电流互感器 品牌:安科瑞 型号:AKH-0.66/L
公司地址	江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510 - 86179967 15301521887

产品详情

akh-0.66l低压剩余电流互感器专用于剩余电流的采集，与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出，选择一路输出0-20ma或0-2ma，一路输出0~1v。两者只能选择其一。

I 剩余电流 i_{ct} 一次电流0-5a，二次输出电压1v或电流2ma，20 ma

I 额定工作电压ac0.66kv（等效ac0.69kv，gb/t156-2007）

规格尺寸

I 规格参数对照表

规格	一次电流(a)	二次输出信号	准确级	额定负荷(va)	过载倍数
I-35	5	5ma/1v	0.5	0.2	8
		2ma	0.2	0.02	10
I-70		5ma/1v	0.5	0.2	8

		2ma	0.2	0.02	10
I-105		5ma/1v	0.5	0.2	8
		2ma	0.2	0.02	10

I 规格参数对照表

规格	一次电流(a)	二次输出	准确级	额定负荷()	过载倍数
I-80 × 50ii	5	5ma	0.5	200	8
I-130 × 50ii					
I-150 × 130ii					
I-180ii					
I-200 × 50ii					
I-260 × 100ii					

I 规格尺寸

I 规格参数对照表

规格	一次电流(a)	二次输出	准确级	额定负荷()	过载倍数	备注
----	---------	------	-----	---------	------	----

I-210 × 160	5	2ma	0.5	300	10	如图3
I-260 × 160						
I-300 × 50						
I-350 × 50						
I-350 × 160						
I-400 × 50						
I-500 × 50						
I-400 × 160						
I-650 × 50						

I 接线方式

注：打“ ”为正确接线方式

售后服务承诺：产品保修期为一年，凡质量问题，原因在供方的，免费调换或维修。

本产品的种类是电流互感器，品牌为安科瑞，型号是AKH-0.66/L，封装形式为环氧树脂电感，绕线形式是单层密绕式，安装方式是引线输出安装，额定电流是5（mA），标称电压为660（V）