

MLV-9268振动速度传感器

产品名称	MLV-9268振动速度传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:MLV-9268
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

MLV-9268振动速度传感器

MLV-9268振动速度传感器是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用M10×1.5螺钉固定。主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。

MLV-9268振动速度传感器技术参数：

电气指标：

灵敏度：28.5mv/mm/s

频率响应：10到1000 Hz

自振频率：10Hz

可测振幅：2000 μm(P—P)

加速度：10g

MLV-9268振动速度传感器物理指标：

外形尺寸：35×80mm

重量：约350g

测量方向：垂直或水平

环境指标：

温度：-10 到+100 ，相对湿度 90%

MLV-9268振动速度传感器订货指南：

MLV-9268-AXX—BXX—CXX

测量方向AXX：01—垂直

02—水平

03—垂直、水平两用

接头选项BXX：01—航空插头

02—直接引线

03—接线端子

电缆长度CXX：订货时以1 m 递增，例如：010=1.0m默认2m