

智能转速数字显示器 SZC-02

产品名称	智能转速数字显示器 SZC-02
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:SZC-02 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

智能转速数字显示器 SZC-02

智能转速数字显示器 SZC-02具有五位LED显示及参数设定功能，该系列产品可与接近开关、霍尔、光电、磁电等各类转速传感器配套使用，用来测量转速和线速度。

技术参数：

供电电源：220V，50Hz（AC）

输入信号频率：1Hz~10KHz

输入信号幅值：正弦波0.3V~12V

矩形波0.5V~12V

显示范围：0.001~99999（小数点可任意设定）

准确度等级：0.02

系数设定范围：0.0001~99999

电流输出：4mA~20mA

负载电阻范围<500

输入阻抗 4.7K

0Hz~25Hz-250Hz 准确度：1.0%

0Hz~50Hz-500Hz 准确度：0.5%

0Hz~1KHz-10KHz 准确度：0.5%

使用环境：温度0 ~40

相对湿度 85%

开孔尺寸：(76×152) mm高×宽

外形尺寸：(80×160×260) mm高×宽×深

功能

SSC-01 测速显示

SZC-02 测速显示+上、下限报警输出

SZC-03 测速显示+上、下限报警输出+模拟量(4~20mA)输出

SZC-04 测速显示+上、下限报警输出+RS232C输出