

# SDJ-SG-02YA型振动速度传感器

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | SDJ-SG-02YA型振动速度传感器              |
| 公司名称 | 上海芯倍科仪表制造有限公司                    |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 品牌:蓉科<br>型号:SDJ-SG-02YA<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市闵行区中春路988号11幢2楼               |
| 联系电话 | 18201817218 18201817218          |

## 产品详情

### SDJ-SG-02YA型振动速度传感器

SDJ-SG-02YA型振动速度传感器和振动监视器一起使用，可以实现旋转机械连续长期的振动监测与保护，适用于大型机械汽轮机、风机、水泵、煤机等机械设备壳体的振动测量与保护。该传感器采用多晶硅弹簧置放于晶圆片表面形成一个微机械结构再通过电路调理信号，使输出的电压正比于振动速度，故称振动速度传感器。当机械设备产生振动，芯体同时产生运动，该传感器可以测量机械设备壳体动态造成的运动，冲击或振动。

该传感器特点：具有体积小、频响特性宽、稳定性能可靠、密封性好、安装方便、使用寿命长等。

SDJ-SG-02YA型振动速度传感器技术参数：

频率范围：1~400Hz

灵敏度：30.0mv/mm/s±2mv（灵敏度可根据用户要求而定）

最大加速度：6g

系统误差：<3%

供电电源电压：DC+24V

重量：0.18Kg

安装固定螺孔：M10x1.5深度10m（或由用户自定）