

## 温度可调感温火灾探测器-10 ~+90

产品名称	温度可调感温火灾探测器-10 ~+90
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:JTY-ZOM-HA650
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

### 产品详情

jty-zom-ha650采用特殊结构设计的mcu自动处理技术，提高性能稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。性能特点 本产品为报警温度可调式感温探测器（以下简称探测器），探测器采用精密可靠的热传感器，当环境温度上升到您所设定的报警温度值时，探测器将产生报警，并将报警信号传送到报警控制器。该产品采用数码管显示实时温度，报警温度-10 ~+90 可自行设定，本产品可应用于机房、仓库等需要对环境温度进行实时监控的场所。性能参数  
工作电压：dc48v 消耗电流：30ma 工作环境：-10 ~+50 rh 95% 探测温度：-10 ~+90  
报警温度：-10 ~+90（可自行设定）显示精度：0.1 报警输出：继电器输出，接点容量ac250v3a  
传感器：ntc 20k高灵敏度温度传感器 外型尺寸：118.5\*82\*43mm

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号