

## SFS-2磁阻转速传感器

产品名称	SFS-2磁阻转速传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:SFS-2 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### SFS-2磁阻转速传感器

SFS-2磁阻转速传感器用于将汽轮机、柴油机、鼓风机及其它各种旋转机械的转速转换成相应的电脉冲讯号输出供计数器计数。非接触测量各种导磁材料（齿轮、带孔圆盘、轴）的转速及线速度。

SFS-2磁阻转速传感器技术参数：

1. 螺 纹 规 格：M16×1
2. 螺 纹 长 度：螺纹L=47mm、57 mm、77 mm、97 mm、120 mm等，特殊长度可根据用户要求定做。
3. 输 出 波 形：正弦波
4. 输出信号幅值： 350mv/30rpm
5. 测 量 范 围：10~10000HZ
6. 顶部安装间隙：0.8 1.2mm，建议安装间隙为1.0mm
7. 齿 数：Z=60
8. 齿 轮 模 数：M 2
9. 脉冲输出幅值：与转速成正比，与齿顶 间隙成反比。

10. 使用温度： 120

11. 电缆长度：使用耐油耐高温屏蔽电缆，电缆长度出厂标准配置为4米，也可根据用户实际使用长度加长配置。