

# RION VM-82测振仪

产品名称	RION VM-82测振仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:日本理音 型号:VM-82
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

rion vm-82测振仪

### 产品特点

【rion vm-82测振仪】特点: 适合日常机械维护 操作简单灵活, 可以更换其它加速度传感器  
显示测量: 加速度 (acc)、速度 (vel)、位移 (disp) 可存储1000组数据  
串行接口, 通过电脑处理数据 重量: 320g(含电池)

### 【rion vm-82测振仪】技术参数

传感器	pv-57a(或者更换其它加速度传感器)
测量范围	加速度: 0.02 ~ 200m/s <sup>2</sup> 等效峰值 1hz ~ 5khz 速度: 0.3 ~ 1000 mm/s rms 3hz ~ 1khz 0.1 ~ 1000 mm/s rms 10hz ~ 1khz 位移: 0.02 ~ 100 mm 等效峰值 3hz ~ 500hz 0.001 ~ 100 mm 等效峰值 10hz ~ 500hz
显示参数	加速度 (acc)、速度 (vel)、位移 (disp)
频率范围	加速度: 3hz ~ 1khz, 3hz ~ 5khz, 1hz ~ 100hz, 3hz ~ 20khz 速度: 10hz ~ 1khz, 3hz ~ 1khz 位移: 10 ~ 500hz, 3hz ~ 500hz

显示	数字显示与条形图显示两种
输出	ac/dc输出：1v
接口	串行打印机接口
电源要求	电池寿命：四节5号碱电池大约30h
尺寸和重量	168 (w) x 76 (h) x 35 (d) mm 约320g (含4节5号电池)
vm-82标准配置	vm-82主机(含电池、皮套) 一台 标准探头pv-57 (含电缆、磁铁) 一个 英文说明书 一份

【rion vm-82测振仪维修】服务：至从vm-80测振仪1999年5月份停产后，日本理音生产了vm-82便携式数字测振仪，这十多年来在中国内地销售数量达5000多套；由于销售数量较多，年代较久，部分产品可能出现测量不准确，无法归零，pv-57a内置陶瓷片震坏，数据电缆磨损等其他问题；理音vm-82振动计是rion vm-80与vm-70（唯一无法替代vm-70之前带测温功能）的升级产品；vm-70 笔式测振仪 于2007年12月 停产 vm-80 振動計 于1999年5月 停产