

抗爆墙槽钢或方钢部分经过特殊的防腐处理

产品名称	抗爆墙槽钢或方钢部分经过特殊的防腐处理
公司名称	河北派伦减隔震科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京衡南大街金元大厦508室
联系电话	13012093617

产品详情

抗爆墙槽钢或方钢部分经过特殊的防腐处理使其能够用于腐蚀较强的环境中，防爆板是由纤维水泥板和双层穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料板材可以根据实际工程要求对产品进行灵活的设计，产品施工方便，钢框部分与钢结构进行焊接(或者焊接预埋件部位)保证了产品连接的性。设计灵活施工方便等众多特点轻质防腐防火防爆产品具有保温隔热抗爆墙产品能够与各种框架结构(砖混和钢结构)进行配套使用与建筑同龄。复合墙的芯材纤维水泥复合钢板本身达到A1级防火。

抗爆墙9.5mm防爆板+150*75*3或140*60*3冷弯等边槽钢或方钢+9.5mm防爆板+内填充150厚岩棉板，门窗的两侧采用方钢150*150*3结构立柱。槽钢或方钢间距可采用1200mm或400mm，板材接缝用防水密封胶处理，不需要找平即可做外各用防水涂料粉刷或外饰面。不做饰面层更加体现工业感防爆板尺寸1200*2400。

抗爆墙竖槽钢或方钢上下两端焊接，调节垂直及定位准确后，焊接预埋件固定，靠墙柱边槽钢或方钢焊接到预埋件上与墙结构柱固定，焊接距为400mm或1200mm。安装板材1检查安装槽钢或方钢的质量，槽钢或方钢距离是不是相符防爆板长度和宽度。2安装一侧的防爆板，从屋门口处开始，无门，窗洞口的墙体由墙的墙体的一端开始，防爆板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为200mm，板中距离为300mm，自攻螺钉固定时。按线安装天地槽钢，焊接固定于主体上，其焊接间距为400mm或1200mm。竖槽钢或方钢分档:依据隔墙放线门洞口位置放线:依据设计工程图分档规格尺寸为400mm(单行排布)或1200mm(背靠背排布)安装槽钢或方钢:按分档位置安装竖槽钢或方钢防爆板必须与槽钢或方钢紧靠。3.安装布置墙体内电管，电盒，电箱设备。4.安装墙体内填充防火。隔音岩棉材料，与内侧泄防爆板同时进行安装。5.安装墙体外侧防爆板:安装时与内侧防爆板缝隙应错开。6.防爆板缝隙做法：刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将缝隙内浮土清理除去干净，用小刮刀把腻子嵌入缝，与板面填实刮平(或密封胶嵌缝)。抗爆墙依据设计要求，可做各类饰面。