

# 东诚-300封口机300型封口机 塑料袋封口机 手压式封口机

产品名称	东诚-300封口机300型封口机 塑料袋封口机 手压式封口机
公司名称	东莞市凤岗邦业电子工具商行
价格	面议
规格参数	类型:封口机 品牌:东诚
公司地址	中国 广东 东莞市 凤岗镇 沙岭 凤岗电子城AF107-110 4F413-415
联系电话	86 0769 89001668

## 产品详情

产品特点：本产品可以封一般的塑料袋子喔--也可以封防静电的袋子，产品图片为实物！

型号：fs--300脉冲功率：400瓦最大封接长度：300毫米最大封接厚度：0.3毫米最大封接宽度：2.5毫米  
电热可调时间：0.2--1.5秒外型尺寸:80 × 450 × 180mm重量:2.0kg

自从有了这台封口机，所有的袋装物品都好保存了，如奶粉，洗衣粉等，一切打开后又想封上的东东都可以封上，太方便了。

### 一、用途：

手压式塑料袋封口机是完美的塑料袋封接机，可以很方便地用来封装各种糖果、食品、一般商品、文具以及药品等。用途广泛。

### 二、使用方法：

1、手压式塑料袋封口机不用电源开关（自动控制）。把交流电源线插入插座，根据要封接的材料厚度，调整加热时间。将塑料袋放在封接面上，然后按下手柄，电路即自动控制加热时间。指示灯熄灭时，电源即被自动断开。约1-2秒钟后，放开手柄，就封接好了。

2、万一封接时封接处出现破损，那是因为加热时间太长，请将旋钮向反时针方向旋转，缩短加热时间就行。

3、如果封接不牢，那是因为加热时间太短。请将旋钮向顺时针旋转，延长加热时间。

4、如果塑料袋粘在橡胶压板上，说明冷却时间不够，必须延长指示灯熄灭后的冷却时间。请稍迟一点放开手柄。

5、加热时间调整好以后，在使用时应保持不变，在连续使用时不必再作任何调整。

6、手压式塑料袋封口机可将交流电源线始终插在电源插座上，不封接时不消耗电力。

### 三、注意事项：

1、应始终保持封接面清洁，避免在封接面上残留物氧化而降低电热带和耐热布的寿命。

2、不要用湿布擦封接面。

3、如果电热带下面的衬垫损坏的话，就会造成短路而损坏电热带。因此每次更换电热带时，应检查衬垫的完好情况。如有损坏应更换新的。

4、必需更换电热带时应选用与原来具有同样规格的电热带。

5、长时间使用以后请检查一下橡胶压板。因为橡胶压板损坏的话将影响封接质量。

本产品的加工定制是否，类型是封口机，品牌是东诚，型号是东诚-300