风速仪/风速传感器 电压/电流型（0-5V/4-20mA）

产品名称	风速仪/风速传感器 电压/电流型（0-5V/4-20mA）
公司名称	石家庄思云电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:JL-FS2
公司地址	河北石家庄市新华区中华北大街370号
联系电话	86 0311 67505819 15200012014

产品详情

jl-fs2风速传感器电流/电压型

类型	电缆出线方式	防水航空插头式
	型号	jl-fs2
	名称	通用型风速传感器
传感器	信号输出方式	电流型4-20ma /电压型0-5v
	传感器样式	三杯式
	启动风速	0.4-0.8m/s
	分辨率	0.1m/s
	有效风速测量范围	0-30m/s或0-60m/s
一般参数	系统误差	±3%
	传输距离	大于1000m
	传输介质	电缆传输
	接线方式	三线制
	工作温度	-40°C~80°C
	供电电压	dc12-24v 可通用
	功耗	电压型max≤0.3w ；　电流型max≤0.7w
	尺寸	见尺寸图
	重量	<1kg

产品展示图：

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是JL-FS2，类型是风杯式风速传感器，测量范围是0-30m/或0-60m/s，测量精度是±3%，分辨率是0.1m/s，风速是0.4-0.8m/s（m/s），重量是1（kg），电源是DC12-24v，规格是电流型（4-20mA),电压型（0-5V），属性是属性值