

FQ-JZ10A压电一体化振动变送器

产品名称	FQ-JZ10A压电一体化振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:FQ-JZ10A 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

FQ-JZ10A一体化振动变送器

FQ-JZ10A压电一体化振动变送器采用二线制形式，提供4-20mA电流信号，与旋转机械轴瓦或轴承座的振动速度成比例。它自动采集机器上的振动信号，并将转换的模拟量信号用于PLC、DCS和DEH系统等。

FQ-JZ10A压电一体化振动变送器技术参数：

测量参数:振动速度

两线制输出电流:DC(4~20)mA;误差:满量程的1.5%供电电压:(+18~+30)VDC(典型24VDC),正、负极任意串接

负载电阻<500

量程范围:0~10mm/s,0~20mm/s,0~50mm/s(真实有效值)

响应频率:(10~ 1000)HZ

安装方式:水平或垂直

直径:25 mm

高度:55 mm

材质:304 不锈钢

输出接口:两芯航空插/直接引出线/航空插防护等级:IP20(品牌航空插)IP65(航空插)IP67(直接引出线)重量:100g

工作温度范围:(-40~+85) ° C

存储温度:(-45 ~ +100) ° C

相对湿度:<100% 无冷凝、不浸水