

PWM太阳能控制器 20A/ LCD液晶光伏控制器/12V 24V自动识别

产品名称	PWM太阳能控制器 20A/ LCD液晶光伏控制器/12V 24V自动识别
公司名称	广州森阳太阳能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUMYOK 型号:OS-LD2024C
公司地址	广州市白云区草庄东路自编101号
联系电话	0086 20 81982548 13826161107

产品详情

太阳能控制器

os-ld2024c

一、产品特点

os-ld2024c控制器是一种智能型、多用途太阳能充放电控制器。该系列产品使用定制的lcd显示屏，具有非常友好的操作界面；各控制参数可灵活设定，充分满足您的不同应用需求。os-cm20d控制器具有如下特点：

形象的lcd图形符号

简洁的按键操作

系统电压等级自动识别

智能型pwm充电方式

自动温度补偿(需定制)

可调节的充放电控制参数

可设置的负载工作模式

蓄电池反向放电保护

蓄电池欠压保护

蓄电池反接保

过流保护

二、产品技术参数

型号	os-ld2024c			
额定工作电流	20a	充/放电压降	< 0.2v/ < 0.1v	
额定工作电压	12v/24v 自识别	充电模式	pwm模式	
太阳能板电压	50v	温度补偿	-4mv/cell/ (需定制)	
浮充电压	13.8v/27.6v	电缆规格	5# awg (6mm ²)	
欠压保护	10.7v/21.4v	工作温度	-20 ~60	
欠压恢复	12.6v/25.2v	储存温度	-30 ~70	
提升充电	b01密封电池14.4v/28.8v	(维持时间：2h)	湿度要求	90%,无凝露
	b02胶体电池14.2v/28.4v		外形尺寸	88 mm × 160 mm × 37 mm
	b03开口电池14.6v/29.2v		安装孔间距	64 mm × 150 mm -- 5
空载损耗	13ma	重量	230g	
过流保护	1.2倍额定电流	备注		

本产品的加工定制是是，品牌是SUMYOK，型号是OS-LD2024C，额定电压是12/24（V），额定电流是20（A），产品认证是CE&ROHS