

# JM-B-35一体化振动传感器

产品名称	JM-B-35一体化振动传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:JM-B-35 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### JM-B-35一体化振动传感器

JM-B-35一体化振动传感器主要用于测量旋转机械的轴瓦振动（振动），输出标准4-20mA电流信号，送给PLC、DCS和DEH系统等。该变送器采用二线制方式，使接线更为简单方便。

JM-B-35一体化振动传感器技术参数：

1. 测量范围：频率：10 ~ 300Hz  
振幅：0 ~ 200  $\mu\text{m}$  \*、0 ~ 300  $\mu\text{m}$  或0 ~ 500  $\mu\text{m}$ （峰—峰值）  
烈度：0 ~ 20mm/s\*、0 ~ 30mm/s或0 ~ 40mm/s（有效值）
2. 测量精度： $\pm 0.5$ 级,线性误差 1%FS
3. 测量方法：垂直、水平、轴向
4. 输出信号：电流输出：4 ~ 20mA（负载 1K  $\Omega$ ）
5. 环境温度：-10 ~ 65（相对湿度 85%）
6. 供电电压：DC+24（功耗 3W）
7. 外形尺寸：30  $\times$  55（mm）
8. 固定螺孔：M10  $\times$  1.5  $\times$  10（深度）