

性价比高的电机保护器-DZA电机保护器

产品名称	性价比高的电机保护器-DZA电机保护器
公司名称	山西华控伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山西华控 型号:DZA电机保护器
公司地址	太原市尖草坪区兴华街188号钢材大厦八层18号
联系电话	6276297

产品详情

dza电机保护器

dza电机保护器是我公司电机保护系列产品中最简单型产品，适用于最基本的电机保护应用场合。

dza电机保护器有按照下列功能进行不同组合的多种产品。

测量、显示功能：可测量和显示三相电压、电流。

报警、保护功能：具有缺相、欠压、过压、过流（过载）、三相电流失衡、短路、堵转、轻载和启动时间超长等故障报警和保护功能。

故障记录、查询功能：存储5条最新故障记录，可通过键盘操作进行查询。记录内容包括故障序号、故障原因、故障前1秒的各项电压、电流。

分体显示结构：显示面板与主机可一体或分体安装，满足用户不同柜型的安装需求。

技术指标

正常工作条件

供电电源	ac220 ± 30v ; 50 hz
功 耗	2w
防 护 级	ip54
工作温度	-25 ~ +50
相对湿度	20% ~ 95% 无凝结
大气压力	86 ~ 108kpa
平均无故障使用寿命	>50000小时

交流电流输入

30a以下	直接接入
30a以上	通过通用5a型电流互感器的二次输出接入

交流电压输入

380v	直接接入
------	------

控制继电器输出

2路控制继电器	用于故障时切断电机的控制回路或故障报警信号输出等	接点容量感性负载 ac200v 5a
---------	--------------------------	--------------------

分体显示

分体显示距离	3m
--------	----

测量范围及精度

测量项目	测量单位	测量范围	精度
三相电压	v (伏)	ac150-ac700v	1.0%
三相电流	a (安培)	0-999a	1.0%

本产品的加工定制是是，品牌是山西华控，型号是DZA电机保护器