

12V 汽车继电器 电喷微型面包车专用继电器 东风 铃木 继电器

产品名称	12V 汽车继电器 电喷微型面包车专用继电器 东风 铃木 继电器
公司名称	广州市港祺电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:永林 型号:YL397-A-DC12V
公司地址	广州市越秀区惠福西路240号305-307房
联系电话	暂无

产品详情

yl-397

汽车继电器

负载:25a/14v电压:6,12,24v脚位:4脚 接口:插入式

颜色:黑色

外形尺寸(mm)l x w x h:	20.3x15.5x22.5
线圈电压(vdc):	6,12,24
线圈功耗:	1.8w 1.8w
触点材料:	silver alloy
触点形式:	1a,1c
触点切换电流(a):	30a
触点负载:	no:20a/14vdcnc:15a/14vdc
环境温度:	-40~85
介质 触点间	50hz 550v
耐压: 触点与线圈间	50hz 550v
绝缘电阻:	100 m
接触电阻:	50 m
电寿命:	1 × 10 ⁵
机械寿命:	5 × 10 ⁶
重量:	22g 14g 12g 10g
型号对照:	tyco siemens vf vfm

本产品的应用范围是汽车，品牌是永林，型号是YL397-A-DC12V，产品系列是汽车继电器，触点负载是其他，触点切换电流是其他，触点切换电压是其他，触点形式是其他，额定电流是25，额定电压是12，防护特征是其他，线圈电源是其他，线圈功率是其他