

百佳点钞机 百佳 BJ-020 二口纸币清分机

产品名称	百佳点钞机 百佳 BJ-020 二口纸币清分机
公司名称	广州市荔湾区奥鑫办公用品商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BJ-020 发货期限:3
公司地址	广州市荔湾区南岸路44号内D一楼169号房
联系电话	86 020 81117271 13631449706

产品详情

bj-020清分机详细介绍和说明百佳牌bj-020纸币清分机是广东百佳百特实业有限公司自主研发的新型纸币清分机，该机器参考了进口名牌纸币清分机的工作原理及其内部结构，小型化、多功能、智能化特点，操作使用方便，深得广大金融界的用户好评。主要特点如下：£ " ò £ 产品功能显著性特点1. 清分速度：大于800张每分钟。2. 清点币种：除规定币种全部能清点外，还可清点5元、1元纸币及多种外币。3. 绵软钞检测：这是我公司的专利技术，此技术只有我公司与英国得利来公司在小型纸币清分机上使用，它可准确检测绵软钞票及潮湿钞票。4. 结构：我公司清分机中包含了多项专利技术，不但可以方便打开走钞通道便于处理卡阻钞，还可以大大减小清分机体积，使此产品应用于柜员制系统成为可能。5. 拥有全部自主知识产权：产品性价比高。6. 独有控制技术：机器内含记忆示波器等虚拟仪表，使本产品装配、调试、维修简化，系统性降低了成本；功能设置上有多种记忆状态，增加了混点结算等功能，适用性强；操作设计上可使标准出钞口任意设置成正/损币出口，可以根据清分钞票情况自由设定来提高清点效率。中文汉字界面，提示清晰，操作简单。

£ " t£ 产品简介百佳牌bj-020纸币清分机是我公司开发的高科技产品，是按中国人民银行制定的《不宜流通人民币挑剔标准》设计的。它兼容第四套人民币（100元~05元）、99版及05版第五套人民币（100元、50元、20元、10元、5元）的清点、真伪检测及清分。它可对欧元、美元、港币、日元等多种外币进行清分、清点。该机具有安全线、荧光、磁性油墨、红外、变造币等多种检伪功能，采用了3级防伪手段。该机具有图像检测、声音检测、厚度检测三种残损检测功能，产品包含多项专利技术。该产品可按如下各种方式或其组合对人民币纸币进行清分：币种、面值、面向、脏污程度、面积缺损程度、绵软程度、粘贴胶带、折角等异常钞票、真伪钞票等。该机具有自学习、自检测、故障报警提示、操作提示、数据分析、内置虚拟仪表等非常优秀的设计思想及方便灵活的卡阻钞处理能力。

£ " è y£ 产品功能1 按常用设置功能分类：序号 功 能 完 成 功 能 1 atm配钞 根据atm配钞标准设定各检测传感器灵敏度，使合格钞口的钞票符合atm机配钞要求。2 流通钞检测 根据人民银行规定标准设定各检测传感器灵敏度，使合格钞口的钞票符合流通钞要求。3 伪币检测 代替点钞机工作，只进行真伪清分不进行残损清分4 自定义 可用于钞票面向整理等5 混点结算 按银行业务流程进行整点结算6 计数复核 可以对外币、练功券、四套人民币小币种等钞票进行残损清分、点算、防伪等处理

2 按检测传感器分类：序号 传感器 完成功能 1 cis图像传感器 脏污检测、币种检测、面向检测、面积缺损检测等 2 声音检测传感器 绵软度检测 3 厚度检测传感器 重张检测、连张检测、胶带检测、折角检测等 4 安全线检测传感器 3级防伪，安全线编码检测 5 磁性油墨检测传感器 2级防伪，检测磁性油墨有无及分布 6 红外检测传感器 2级防伪，检测纸质 7 荧光检测传感器 2级防伪，检测纸质

£ " £ 产品主要技术参数 1 产品标准q/abk 01-2004 人民币纸币清分机2
主要技术参数电源：220v ± 10%，50hz ± 5%功率：< 200w实际清点速度：>
800张/分喂钞口容量：>500张；出钞口容量：>100张适用纸币：4套5元~100元
5套99版/05版5元~100元 多种外币工作环境：温度0~40 ，相对湿度40~90%，大气压力70
~106kpa连续工作时间：不小于8小时rs232接口：可外接显示器、打印机、计算机。

£ " £ 产品操作及显示系统 1 键盘清分机的所有功能可以通过键盘进行操作，键盘有0
~ 9键、* 键、# 键、+ 键、-
键、ent键（确认键）及esc键（退出）共16个键。1~6键为快捷键，按下3秒以上可以切换常用工作状态1~
6。键盘操作时，显示器上有对应键图标提示。 2
显示器显示器为64 × 256点阵图形液晶显示器，最多可显示4行 × 16个汉字。显示器主界面如下图所示：

2 参数设置及操作设置：按 * 键或当其高亮显示时按确认键可进入设置菜单。帮助：按 #
键或当其高亮显示时按确认键可进入帮助菜单。按显示器上的提示进行操作即可完成各项操作。

£ " á ù £ 卡阻钞处理清点过程中出现卡阻钞时，清点主界面会提示哪个对管上发生了卡阻钞，并提示您是否显示对管状态图。当您显示对管状态图时，会清楚看见清分机中哪个对管位置上有钞票遮挡，这非常便于清理卡阻钞票。按动前后锁开关会将各走钞通道打开，这时即可方便的取出各通道中的钞票。取出钞票后用力将打开部分合上，查看对管状态图是否还有对管状态异常，有异常继续查找通道中是否还有钞票，如无钞票可能是对管有损坏或接插件接触不良现象发生。好的习惯是清理完通道中的钞票后，取出喂钞台钞票，启动清分机运转一下，将没查到的钞票吐出来。具体步骤：1、打开前/后锁，取出通道中钞票；2、取出喂钞台及各出口钞票；3、关闭前后锁；4、按确认键2次启动清分机运转5秒吐钞；5、再按确认键1次停机；6、按esc键退回到主界面。

本产品的品牌是百佳光荣，型号是BJ-020，发货期限是3