

# 高频头调谐器Tuner CDT-3SP5I2-36

产品名称	高频头调谐器Tuner CDT-3SP5I2-36
公司名称	深圳市中龙通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CDT 型号:CDT-3SP5I2-36
公司地址	深圳市宝安区沙井街道南埔路蚝三林坡坑第一工业区B4栋
联系电话	86 0755 81449957 13902928163

## 产品详情

3s系列

应用领域

lcd-tv,crt-tv,pdp

产品特征

- vcc 5v , tu 33v 供电
- 支持各种制式
- i2c bus控制
- 小体积
- 输出 : 差分中频信号
- 卧式安装

application

lcd-tv,crt-tv,pdp

features :

- vcc 5v supply , tu 33v supply
- multi-standard tv systems
- i2c-bus control
- small size
- output : differential if signal
- horizontal mounting

端子序号	端子名称
terminal no	terminal name
1	vt
2	agc
3	tu
4	gnd
5	as
6	sda
7	scl
8	vcc
9	if1
10	if2

型号 ( part number )	cdt-3sp5i2-36
接收方式(receiving system)	pal b/g、 i、 d/k; secam l/l ' , ntsc m/n
安装方式(connector)	卧式,iec头
频率接收范围 ( frequency range )	45.25mhz ~ 863.25mhz
中频频率 ( intermediate frequency )	38.9mhz
射频功率增益(rf power gain)	35db
增益差(overall gain taper )	8db
rf agc控制范围(rf agc range)	vhf 40db uhf 35db
镜像抑制比(image rejection)	vhf 55db uhf 49db
中频抑制比 (if rejection)	65db
驻波系数(vswr)	7
本振停振电压 ( local frequenvy stop voltage bm)	4v
噪声系数(noise figure)	9db
结构尺寸 ( dimensions )	37.5mm*27.5mm*10.75mm

本产品的加工定制是否，品牌是CDT，型号是CDT-3SP5I2-36，种类是调谐器