

电木外壳电位器 RV12S-K8带支架带开关电位器

产品名称	电木外壳电位器 RV12S-K8带支架带开关电位器
公司名称	常州市殷氏百乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BL 型号:RV12-K8
公司地址	武进区礼嘉镇坂上村
联系电话	0519-86731341 13922830827

产品详情

标准规格说明 总阻值范围：500 至 1M 标准阻值误差：+/- 30%
残留阻值：不多于 10

线性：a, b, c, d, w 额定功率：0.05w 旋转噪音：100mv以下(20v dc)
旋转寿命：无负载下5,000回 同步误差：±3db (在0~40db以内) 绝缘抵抗：大于
10m (250v dc) -----
旋转角度：270° ±10° 旋转力矩：10~100g.cm 止档强度：最少达1kg.cm
机械强度：不少于
1kg -----
焊锡方式：手焊 焊锡温度：300°C 焊锡时间：3秒

本产品的加工定制是是，品牌是BL，型号是RV12-K8，种类是带开关，用途是普通，材料是合成膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是500欧-1M，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是58DB（V），分辨率是1（%），零位电阻是1（），接触电阻是50K（）