

优利德 多功能功率计量插座 UT230A 电气转接计量功能

产品名称	优利德 多功能功率计量插座 UT230A 电气转接计量功能
公司名称	郑州紫洋商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多功能功率测量仪表 品牌:UNIT/优利德
公司地址	郑州市金水区北环路6号9号楼11层130号
联系电话	18837125758

产品详情

本公司所有产品为正品行货，有实体店销售，请大家放心购买！

基本功能	ut230a (基本型)
电量	
电压	
电流	
功率因数	
功率	
背光	
特殊功能	
电气转接功能	本产品插在供电插座中，用电器再插在本产品上（插座插孔适合多种标准插头，兼容性良好），即可实现对用电器的参数测量、运行控制，操作安全、简单。
计量功能	可检测用电器（负载）的工作电压、电流、功率、功率因数、用电量等各类参数，使得用户对电器的运行情况、耗能情况一目了然。
技术规格	
额定电压：20v/50hz	可测量范围：180.0v~260.0v
额定电流：10a	可测量范围：0.000a~10a
最大功率：2200w	可测量范围：0.1w~2200w（2000w以上电器设备不可长时间使用）
电量	可测量范围：0.000~9999kwh（电量累计测试，断电自动存储，可清除）
co2排量	可测量范围：0.000~9999kg

过流保护时间	12a时，10秒内自动切断供电，15a时，1.2秒内自动切断供电
定时开关	可设置20组不同时段的开/关控制方式
插座功耗	小于0.4w
计量精度	1级
工作温度/湿度	-10 ~ 60 ; 10% ~ 95rh
机身尺寸	105mm × 55mm × 32mm
机身重量	100g
标准包装数量	48台
标准包装箱毛重	11kg
标准包装尺寸	500mm × 495mm × 315mm

应用实例：

在售卖各种节能电器时，您可以利用功率计量功能，给用户演示电器的节能情况。

对普通用户来讲，您可以利用功率/电量计量功能，对家用电器（冰箱、空调、洗衣机、电视机、电脑、风扇、节能灯等）各类工作状况进行测试，以便清晰的知道各类电器的耗电情况，来更好的指导您在日常生活中合理用电。

电动车的电瓶过充可能会降低电瓶寿命甚至产生危险，利用定时开关及设置功能，您可以对电瓶车的充电进行智能管理，彻底防止过充电所带来的危害。

饮水机长时间反复加热会破坏水质（产生亚硝酸盐等有害物质），利用定时开关及设置功能，您可以对饮水机的加热进行智能管理，避免饮用千滚水，畅享健康生活。

家用供电插排的额定电流一般是10a，过流时容易损坏内部线缆甚至产生安全危险，利用过流保护功能，先将功率计量插座连接家用供电插排，然后再用插排给用电器供电，可以让您的日常用电更安全。

或许您遇到过，有时急需使用某个插座，却为插头插不上墙上的插座而苦恼？利用功率计量插座的电气转接功能，可以很好的解决这个问题。

本产品的加工定制是否，类型是多功能功率测量仪表，品牌是UNIT/优利德，型号是UT230A，可测电压范围是180.0V~260.0V（V），可测电流范围是0.000A~10A（A），准确度等级是1，外形尺寸是105 × 55 × 32（mm）