超市用条码秤 打印条码称

产品名称	超市用条码秤 打印条码称
公司名称	东莞市万江汇衡衡器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:寺冈条码秤 型号:SM-80
公司地址	中国 广东 东莞 万江区石美雨云亭万高路39号
联系电话	086-76987075156 13726453056

产品详情

寺冈sm-80条码秤产品名称：寺冈sm-80pcs内存：150k/330，可存800/2200条商品信息可打条码：内置15种条码格式通讯：tcp/ip协议采用高速热敏打印机，打印质量高，速度快带双面显示手臂，美观适用预设56键，可定义常用商品最大称重：6kg/15kg

打印标签：最大宽度60mm，最大长度120mm（普通规格：60宽*40高、50宽*30高）打印速度：80mm/秒，自动剥纸，方便使用使用介绍:1.商品信息可存储6000个以上，商品库的内容可通过设置由用户自定义。2.用户可根据自己的需要灵活设置打印参数、条码方式、打印格式的参数。 3.具有56个预置快速键，方便了商品的调出。4.标签格式设计简洁、方便。5.按商品的plu号统计销售重量及销售金额；可实现部门、柜组管理。 6.具有多种折扣方式，可用于进行各种促销活动，可打印出折前金额及折后金额。 7.具有tcp/ip网络方式。 8.可手工或计算机编辑商品的plu库、打印格式、快捷键、部门、柜组、说明信息、日期时钟、等信息，并可通过网络进行数据下传或上传。9.通过rs232串行通讯口实现秤与秤之间信息的互传。

买称指南：

1.首先购称前请先大概物件最大的重量及最小的重量，以便我们为您提供合适称量及精度电子称（精度越高造价就越高）。2.其次确认好所称物件的体质大小，以便我们为您确认称盘台面大小。3.再次请您说明你将称放置的场合（有无灰尘，潮不潮湿，震不震动，有没腐蚀）。4.如需连接电脑及工控产品的请与本司连接，以便为您选到更合适电子称。5.如客户需订做非标衡器，请与我司联系或咨询。如有任何凝问请致电0769-87075156。6.如需开发票请联系我司：普通发票需多交3%，增值发票需多交7%税钱，

东莞汇衡衡器服务：　　我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器／仪器的技术维修服务，并

建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。服务热线：0769-870751561、东莞市附近24小时上门服务。2、自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。3、维修各品牌各类型的电子秤（桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡、计数秤、打印秤等）及代客校正服务。4、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。5、设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、汽车衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等良好的沟通是我们合作的前提，您的信任是我们最大的荣幸。欢迎各界朋友来电、来函咨询、订购！

电子称原理： 第一部分 电子秤的原理方框图:程式 k/b(按键) ↑ fx → 传感器 → op放大 → a/d转换 → cpu → 显示驱动 → 显示屏 ↓ 记忆体工作流程说明： 当物体放在秤盘上时，压力施给传感器，该传感器发生形变，从而使阻抗发生变化，同时使用激励电压发生变化，输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到cpu运算控制。cpu根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。

第二部分 秤的分类： 1.按原理分：电子秤 机械秤 机电结合秤 2.按功能分：计数秤 计价秤 计重秤 3.按用途分：工业秤 商业秤 特种秤

第三部分 秤的种类： 1.桌面秤 指全称量在30kg以下的电子秤 2.台秤 指全称量在30-300kg以内的电子秤 3.地磅 指全称量在300kg以上的电子秤 4.精密天平第四部分 按精确度分类： i级： 特种天平 精密度≥1/10万 ii级： 高精度天平 1/1万≤精密度＜1/10万 iii级： 中精度天平 1/1000≤精密度＜1/1万 iv级： 普通秤 1/100≤精密度＜1/1000第五部分 专业术语： 1.最大称量：
一台电子秤不计皮重，所能称量的最大的载荷; 2.最小称量：
一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差; 3.安全载荷： 120%正常称量范围; 4.额定载荷：
正常称量范围; 5.允许误差： 等级检定时允许的最大偏差; 6.感量：
一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“ d ”来表示; 7.解析量：
一台具有计数功能的电子秤，所能分辩的最小刻度; 8.解析度：
一台具有计数功能的电子秤，内部具有分辩能力的一个参数; 9.预热时间：
一台秤达到各项指标所用的时间; 10.精度： 感量与全称量的比值; 11.电子秤使用环境温度为： -10摄氏度到 40摄氏度 12.台秤的台面规格： 25cm x 30cm 30cm x 40cm 40cm x 50cm 42cm x 52cm 45cm x 60cm第六部分 电子秤的特点： 1.实现远距离操作; 2.实现自动化控制; 3.数字显示直观、减小人为误差;
4.准确度高、分辩率强; 5.称量范围广; 6.特有功能：扣重、预扣重、归零、累计、警示等; 7.维护简单;
8.体积小; 9.安装、校正简单; 10.特种行业，可接打印机或电脑驱动;
11.智能化电子秤，反应快，效率高;第七部分 电子秤检查过程： 1.首先整体检查：有无磨损和损坏;
2.能否开机：开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零; 3.有无背光; 4.用砝码测试能否称重;
5.充电器是否完好，能否使用; 6.配件是否齐全;第八部分 传感器类型：
1.电阻式：价格适中、精度高、使用广泛; 2.电容式：体积小、精度低; 3.磁浮式：特高精度、造价高;
4.油压式：现市场上已淘汰; 显示器种类： 1.lcd（液晶显示）：免插电、省电、附带背光;
2.led：免插电、耗电、很亮; 3.灯管：插电、耗电、很高; k/b（按键）类型： 1.薄膜按键：触点式;
2.机械按键：由许多单独按键组合在一起; 传感器的特性： 1.额定载荷; 2.输出灵敏度; 3.非线性; 4.滞后;
5.重复性; 6.蠕变; 7.零点输出影响; 8.额定输出温度影响; 9.零点输入; 10.输入阻抗; 11.输出阻抗; 12.绝缘阻抗;
13.容许激励电压;(5-18v)第九部分 传感器损坏后现象： 1.称量不准; 2.显示不归零; 3.显示的数字乱跳
判断传感器的+e、-e、+s、-s 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值，共有6组。如为400-450欧
则为+e、-e;如果为350欧，则为+s、-s;为290欧，则为r桥臂; 2.在+e、-e端接上+_5v电压，传感器正确施加一个压力，如输出+_s增大，则红表笔为+s，反之-s;第十部分 高精度计数秤特点： 1.kg/ib单位转换功能;
2.零点显示范围、调整功能(glh系列没有) 3.取样速度调节功能; 4.有10组单重记忆功能;
5.可同时进行重量、数量、累计功能(glh只有数量累计) 6.可设定重量、数量上限警示功能;
7.自动零点追踪、温度线性校正;

本产品的加工定制是否，品牌是寺冈条码秤，型号是SM-80，称量范围是6KG/15KG（kg），准确度是2G/5G，秤台尺寸是280*350（mm），电源电压是220V（V），显示方式是液晶显示