

# 供应Simco-Ion VCM30/60 高压静电发生器

产品名称	供应Simco-Ion VCM30/60 高压静电发生器
公司名称	深圳市荣盛源科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:SIMCO-ION 型号:VCM30/VCM60
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区 宗泰文创产业园B11栋 308 室
联系电话	0755-29163517 13715308492

## 产品详情

### 简介

VCM 30&60 系列静电产生器采用固态封装技术，紧凑型密封机箱，电流限制设计，防止电弧过度发生，极好地保护设备的使用寿命及生产安全。具备远程开关控制电压输出和调节功能，降低EMI & RMI 减少对周边敏感仪器、电气设备磁场干扰，防电弧设计以提高静电吸附力的连续和稳定性。

LED 数显操作面板，可通过 / 上下调节键任意调节所需输出电压或电流(0-60KV/DC or0-5mA)、超负载报警灯设置、内置电流控制和电压控制二种输出工作模式选择，匹配25针远程开关控制功能接线端口。

### 规格参数

输入电压：85-264VAC 50/60Hz

工作电压：0-60KV DC, 0-5mA (150W)

输出端口：4 port(内螺纹)

输出极性：P=正或N=负(单极性输出)

规格尺寸：343mm X 108mm X 267mm (长X 宽X 高)

本体重量：16.5lbs

远程开关：0V=关,12V=开,10V-10mA, 30V-25mA

远程编程：0-5V,0-10Vdc,0-20mA or 4-20mA

内部电源：12VDC(+/- 20%) 20mA

### 安装方式

平面读数显示屏或垂直读数显示屏两个安装模式(两侧向上/下方向固定)。必须做好接地措施，不宜安装在有易燃、易爆、潮湿及化学腐蚀性的环境中。

### 安全提示

为避免潜在的设备故障带来损失或伤害，务必做好安全保护！请使用高压电击危险"注意标识"！高压电场对配带心脏起搏器人士有危险性！设备接地必须良好！需有合格的电气工程师阅读附带操作手册进行操作和日常维护。